



S315-221

Centrale "Facile15" radio in sintesi vocale con sirena e tastiera integrate 15 rivelatori - 2 gruppi

È il centro decisionale dell'impianto d'allarme, riceve le informazioni provenienti dai rivelatori di intrusione, incorpora la sirena, la tastiera ed è predisposta per alloggiare al suo interno la scheda combinatore telefonico S492-22X per integrare le funzioni di comando, controllo e gestione remota dell'impianto.

In dotazione: BatLi22 (4 anni di autonomia).



Caratteristiche tecniche

- Trasmettitore + Ricevitore radio TwinBand®
- Portata media in campo libero: 150 m; 50÷60 m all'interno di un edificio con strutture convenzionali
- Sistema di alimentazione TwinPower®
- 15 rivelatori singolarmente identificabili
- Controllo delle aperture
- 2 gruppi (zone) indipendenti
- Sintesi vocale
- 1 relè di uscita d'allarme
- 1 relè di uscita acceso-spento
- Scheda di memoria rimovibile S.I.T.E.
- Sirena integrata: potenza acustica 115 dB(A) a 1 metro
- Tastiera di comando e di programmazione integrata
- Codici segreti d'accesso:
 - 1 codice Installatore
 - 1 codice principale-Utente
 - 2 codici di servizio
- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco dalla parete
- Autoprotezione radio antiaccecamento, antisaturazione a 2 livelli
- Segnalazione di tentativi di manomissione
- Segnalazione di impianto in funzione su sollecitazione di rivelatore ritardato
- Memoria eventi con data e ora, e comunicazione in sintesi vocale
- Rolling Code dei comandi radio
- Peso: 2 Kg
- Dimensioni (L x A x P): 330 x 245 x 68 mm
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C

Numero di gruppi	2
Numero di rivelatori	15
Numero di rivelatori personalizzabili con sintesi vocale	15
Numero di comandi	10
Numero di sirene	10
Numero di codici di servizio	2
Numero di ricetrasmittitori	6
di cui numero massimo di ripetitori bidirezionali	2
Memoria eventi	100

Funzioni

Tre diversi modi di funzionamento per installazione, prova ed uso, accessibili con codici diversi

In caso di mancata ricezione dei segnali di supervisione da parte delle apparecchiature dell'impianto d'allarme per più di 2 ore, segnala l'anomalia localmente e telefonicamente.

Espansioni compatibili



S492-22X
 Scheda combinatore telefonico



S810-22X
 Software di telegestione, programmazione, manutenzione per centrali logisty.expert



Cavi di collegamento computer PC - centrali logisty.expert
800-99X (da centrale a porta RS232)
801-99X (adattatore da RS232 a USB)



domo.link (TRC120)
 interfaccia allarme / domotica logisty.expert / KNX