

sepio

il nuovo logisty.expert



RLC321T, RLC332T, RLC354T

Centrale in sintesi vocale con sirena e tastiera integrate

La centrale con sirena e tastiera integrate è compatibile con i prodotti della linea logisty.expert.

sepio, il nuovo logisty.expert, rappresenta la "soluzione premium" (design/performance) per la sicurezza delle abitazioni residenziali, per uffici e piccole attività commerciali (fino a 1.000 mq). La centrale può essere ampliata e adattata a nuove esigenze tramite un'offerta completa di moduli ed accessori plug-in. Incontra le esigenze di Installatori ed Utilizzatori. Programmazione, manutenzione ed uso sono completamente wireless in modo locale o, con alimentatore e moduli ADSL o GPRS (opzionale), da remoto.

La dissuasione può essere progressiva e localizzata.

Gli allarmi possono essere confermati da immagini o video in funzione delle opzioni disponibili (non in dotazione).

- Centrale 15 rivelatori - 2 gruppi
- Centrale 25 rivelatori - 3 gruppi
- Centrale 40 rivelatori - 5 gruppi

In dotazione: Pila RXU05X (5 anni di autonomia).

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:

- Pila RXU05X: 4,5 V - 14 Ah, 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso.
- Alimentazione 200-240 Vca, 50-60 Hz / 4,5 Vcc - 2,2 A,
- RXU01X (opzionale), pila Li-Ion 3,7 V - 1,3 Ah RXU03X (opzionale) con 36 ore di back-up.

Collegamento radio: TwinBand®+ 400/800 MHz

Numero massimo di gruppi/rivelatori:

- RLC321T : 2 gruppi 15 rivelatori
- RLC332T : 3 gruppi 25 rivelatori
- RLC354T : 5 gruppi 40 rivelatori

Sintesi vocale in 6 lingue (IT, UK, FR, DE, SP, NL)

Codici di accesso:

- Codice principale (Utilizzatore)
- Codice Installatore

Dissuasione progressiva:

- Avviso
- Dissuasione (preallarme debole)
- Preallarme (preallarme forte)
- Intrusione

Numero massimo di organi di comando

- RLC321T : 6
- RLC332T : 9
- RLC354T : 12

Numero massimo di apparecchiature di dissuasione:

- RLC321T : 3
- RLC332T : 5
- RLC354T : 7

Codici di servizio:

- RLC321T: 8
- RLC332T: 16
- RLC354T: 24

Numero massimo di ripetitori e ricevitori

- RLC321T: 3
- RLC332T: 4
- RLC354T: 5

Numero massimo di combinatori telefonici:

- RLC321T : 2
- RLC332T : 2
- RLC354T : 3

Scheda plug-in PSTN + GSM/GPRS (opzionale)

Identificazione vocale personalizzata dei rivelatori (40 max)

Identificazione vocale personalizzata di 2, 3 o 5 gruppi

Altoparlante e microfono

Salvataggio dei dati del sistema su scheda di memoria, RLH001X (opzionale)

Tastiera integrata

Gestione da remoto (con modulo plug-in opzionale)

Registrazione degli ultimi eventi con relativo orario:

- RLC321T : 500
- RLC332T : 650
- RLC354T : 800

Scheda di espansione per 1 ingresso / 2 uscite RLH002X (opzionale)

Sirena integrata con livello acustico 100 dB a 1 m

Tamper: contro l'apertura, contro la rimozione, contro i tentativi di decifrare i codici radio, contro i disturbi radio

Supervisione dell'impianto: Radio, Alimentazione, Autoprotezione

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C

Grado di protezione: IP31/IK04

Conforme alla Norma Europea EN 50-131 livello 2

Dimensioni: (L x A x P): 216 x 237 x 67 mm

Peso con pila: 1.070 g

sepio

il nuovo logisty.expert

Funzioni

La centrale gestisce:

- La protezione contro le intrusioni,
- La protezione delle persone,
- La protezione contro guasti tecnici,
- La protezione contro gli incendi.

La centrale è di semplice installazione e manutenzione:

- Installata a parete su base con cardini e viti di fissaggio (la centrale ha un'apertura di 45° rispetto alla base).
- Pila con un magnete incorporato che impedisce eventuali sostituzioni da parte di Installatori non qualificati Hager. Protezione completa "double skin" dei componenti elettronici.

Programmazione iniziale e modifica dei parametri facilitata:

- In locale:
 - supporto in sintesi vocale,
 - con la tastiera della centrale (eccetto alcune funzioni GSM),
 - memorizzazione configurazione: su scheda di memoria
- Da remoto:
 - Lettura della memoria eventi.
 - Dissuasione progressiva (4 livelli).

Compatibile con impianti già esistenti, con perimetro funzionale equivalente

Centrale ampliabile tramite moduli plug-in e accessori.

Per realizzare controlli da remoto, auto-controlli integrati (senza servizio) o auto-controlli assistiti (con servizi).

Il frontale della centrale si illumina ad ogni cambiamento di stato.

Identificazione totale dei gruppi (fino a 5) e rivelatori (fino a 40).

L'impianto può essere attivato automaticamente quando l'ultima porta viene chiusa.

Utilizzo in locale:

- Guida con sintesi vocale.
- 4 pulsanti di comando :
 - Acceso,
 - Spento totale
 - Acceso gruppo 1
 - Acceso gruppo 2

Identificazione specifica (tipo e numero) di rivelatori che hanno rilevato l'intrusione.

Gli allarmi possono essere confermati da immagini quando viene rilevato un intruso (opzionale).