

**RFNEXUS****CENTRALE RADIO 32 ZONE, CONFIG. VIA APP**

La centrale d'allarme wireless Nexus consente di gestire fino a 100 dispositivi radio, con 32 zone di allarme, che possono diventare 96 zone se vengono utilizzati gli ingressi ausiliari dei contatti magnetici. Nexus offre interfacce Wi-Fi, LAN e LTE integrate. Integralmente configurabile da App Comelit Nexus, che funge da supervisore dell'impianto. Può gestire fino a 64 utenti diversi, 32 radiocomandi e 8 aree. Viene fornita con supporto da parete, batteria e cavo di alimentazione inclusi.

**RFNEXUS****CENTRALE RADIO 32 ZONE, CONFIG. VIA APP****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tecnologia wireless	Bidirezionale, BeaconPlus
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Portata (metri in campo aperto) (m)	1700
Numero massimo di aree (n°)	8
Zone radio	96 (max 32 sensori)
Uscite radio (n°)	64
Supervisione sensori	Sì
Numero di radiocomandi (n°)	32
Codici utente (n°)	32
Videoverifica	Sì
Numero massimo di PIR-Cam (n°)	4
Eventi memorizzabili (n°)	1024
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Automazioni	10 scenari programmabili (fino a 15 azioni per scenario)
Telecamere in diretta	4 @ Full HD, H.264, RTSP
Registrazione telecamere IP	4 @ Full HD, H.264, RTSP

COMUNICAZIONE

Canale TCP-IP	Sì
Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Protocolli per report	Voce, SMS, SIA IP, CID IP, Push APP
Controllo remoto	App
Canale GSM/GPRS/3G/4G	Sì
Scheda SIM	Micro-SIM (non inclusa)
Funzione Access point	Sì

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

App	Nexus
-----	-------

**RFNEXUS****CENTRALE RADIO 32 ZONE, CONFIG. VIA APP****CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Wizard installazione a bordo	Sì
Numero massimo di App	64

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	630
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Tipo di montaggio	Staffa da parete (in dotazione)
Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	160
Profondità (mm)	31

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	90÷240VAC / 50÷60Hz
---------------	---------------------

BATTERIE

Numero batterie (n°)	1
Tipo batteria	3.6VDC / 4250 mAh
Batteria inclusa	Sì