

Trasmittitore radio alimentato 230 V - 2 canali multifunzione

Tyxia 2700 • Cod.6351096



Ditelo ai vostri clienti

- Trasmittitore multifunzione: illuminazione, variazione di illuminazione, tapparelle, automatismi o scenari
- Scelta tra 2 ambienti possibili nell'abitazione con la funzione scenario

Funzioni

- Comanda a scelta:
 - 2 canali di illuminazione su doppio interruttore o doppio pulsante
 - 1 canale di variazione di illuminazione su doppio pulsante
 - 2 canali di scenari su doppio pulsante
 - 1 canale di tapparella su interruttore tapparella
 - 1 ingresso di comando filare (fase 230 V) per trasferimento on/off verso un ricevitore (es. collegamento di un sensore di movimento esterno filare per comandare una o più luci via radio), o per comando dimmer da semplice pulsante
- Attivazione di routine in associazione con Tydom Home/Pro e Tywell Pro



+ Installatore

- Si collega su tutti i tipi di dispositivi standard di tutte le marche
- Nessuna manutenzione richiesta grazie alla sua alimentazione di rete a 230V

Caratteristiche tecniche

Trasmittitore Tyxia 2700 (x1)

Dimensioni	A:50 L:47 P:23 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata fase : per la segnalazione on/off - non può essere combinato con il funzionamento dell'interruttore sugli ingressi locali - entrata comando interruttore : interruttore singolo accensione, pulsante singolo, pulsante doppio, interruttore salita/stop/discesa	Tipo di alimentazione	rete

Tipo di morsettiere	a vite	Numero massimo di canali	2
Numero di ricevitori per canale (rete strutturata)	16	Numero di ricevitori (collegamento diretto)	illimitato entro la portata radio del trasmettitore
Numero di ricevitori (rete strutturata estesa)	illimitato entro la portata radio della rete strutturata	Tecnologia di comunicazione	X3D

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000