

# Trasmettitore a batteria 2 canali radio per il comando di illuminazione, tapparelle o scenari

Tyxia 2600 • Cod.6351399

## — Ditelo ai vostri clienti

- Semplice aggiunta di un nuovo punto di comando, senza opere murarie
- Conservazione dello stesso modello di interruttore esistente
- Ideale per l'esecuzione di uno scenario con un solo tocco (cinema, cena con gli amici, di notte ...)

## — Funzioni

- Comanda a scelta:
  - 2 canali scenari
  - 2 canali dimmer con pulsante singolo
  - 1 canale dimmer con doppio pulsante
  - 1 canale per tapparella
  - 2 canali per interruttore/pulsante
- Avvio delle routine in associazione con Tydom Home/Pro e Tywell Pro



## + Installatore

- Si collega sulle serie civili di tutte le marche
- Comando raccomandato nei volumi 1/2/3 di un bagno
- Trasmettitore multifunzione: illuminazione, tapparelle, automatismi o scenario

## Caratteristiche tecniche

### Trasmettitore Tyxia 2600 (x1)

<b>Dimensioni</b>	A:41 L:36 P:8 mm	<b>Modalità di posa</b>	da incasso
<b>Tipo di entrata</b>	- entrata comando interruttore : pulsante singolo, pulsante doppio, interruttore salita/stop/discesa, interruttore singolo accensione	<b>Tipo di alimentazione</b>	batteria
<b>Tipo di morsetti</b>	automatica	<b>Numero massimo di canali</b>	2

**Numero di ricevitori  
(collegamento diretto)**

illimitato entro la portata  
radio del trasmettitore

**Tecnologia di comunicazione**

X3D

### **Ampliare l'installazione**

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000