



Relè passo-passo + comando centrale, 24AC, 1NO, 16A, 50/60Hz, 1UP

Tipo  
Catalog No.                      Z-SC24/S  
                                            265300

Abbildung ähnlich

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |                  |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | I <sub>n</sub>   | A  | 16  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | P <sub>vid</sub> | W  | 1.5 |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | P <sub>vid</sub> | W  | 1.5 |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |                  | °C | -20 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |                  | °C | 45  |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore a impulsi (EC000188)                                                                                                                                                                                                                   |  |    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------|
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Teleinterruttore ( interruttore corrente ad impulsi) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |    |                                |
| funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | meccanico per comando centrale |
| tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | barra DIN                      |
| larghezza in unità di suddivisione                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 1                              |
| profondità di incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | mm | 60                             |
| numero di contatti di chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 1                              |
| numero di contatti di riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 0                              |
| numero di contatti invertitori                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 0                              |
| tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 24 - 24                        |
| tipo di tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC                             |
| frequenza della tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 50 - 50                        |
| tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 0 - 0                          |
| tipo di tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC                             |
| frequenza della tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 0 - 0                          |
| tensione di commutazione nominale                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | A  | 16                             |
| tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | V  | 250 - 250                      |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | AC                             |
| carico max. lampada a incandescenza                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | W  | 1980                           |
| carico max. della lampada fluorescente                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VA | 1020                           |
| carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VA | 1820                           |
| carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)                                                                                                                                                                                                                                               |  | VA | 1150                           |
| max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | A  | 10                             |
| comando manuale possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | sì                             |

## Dimensioni

