



**Relè passo-passo con comando centrale, 240AC, 1 NA, 1 W, 16A, 50/60Hz, 1 unità passo**

**Tipo** Z-SC240/1S1W  
**Catalog No.** 265323

Abbildung ähnlich

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |           |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | $I_n$     | A  | 16  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | $P_{vid}$ | W  | 3   |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |           | °C | -20 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |           | °C | 45  |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------|
| apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore a impulsi (EC000188)                                                                                                                                                                                                                   |  |    |                                |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Teleinterruttore ( interruttore corrente ad impulsi) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |    |                                |
| funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | meccanico per comando centrale |
| tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | barra DIN                      |
| larghezza in unità di suddivisione                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 2                              |
| profondità di incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | mm | 60                             |
| numero di contatti di chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 1                              |
| numero di contatti di riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 0                              |
| numero di contatti invertitori                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 1                              |
| tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 240 - 240                      |
| tipo di tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC                             |
| frequenza della tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 50 - 60                        |
| tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 0 - 0                          |
| tipo di tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC                             |
| frequenza della tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 0 - 0                          |
| tensione di commutazione nominale                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | A  | 16                             |
| tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | V  | 240 - 240                      |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | AC                             |
| carico max. lampada a incandescenza                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | W  | 1980                           |
| carico max. della lampada fluorescente                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VA | 1020                           |
| carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VA | 1820                           |
| carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)                                                                                                                                                                                                                                               |  | VA | 1150                           |
| max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | A  | 10                             |
| comando manuale possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | sì                             |