

Softstarter, 55 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Grandezza: FS3, Interfacce di comunicazione: SmartWire-DT



**Tipo** DS7-34DSX055N0-D  
**Catalog No.** 134953  
**Alternate Catalog No.** DS7-34DSX055N0-D



## Programma di fornitura

Assortimento			Utente SmartWire-DT
Sotto gamma			Softstarter SmartWire-DT
Descrizione			con contatti di bypass interni
Funzione			Softstarter per carichi trifase:
Tensione di rete (50/60 Hz)	U <sub>LN</sub>	V AC	200 - 480
Tensione di alimentazione	U <sub>S</sub>		24 V DC
Tensione di comando	U <sub>C</sub>		24 V DC
<b>potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line)</b>			
a 400 V, 50 Hz	P	kW	30
a 460 V, 60 Hz	P	HP	40
<b>Corrente nominale d'impiego</b>			
AC-53	I <sub>e</sub>	A	55
Tensione nominale d'impiego	U <sub>e</sub>		200 V 230 V 400 V 480 V
Collegamento a SmartWire-DT			si
Grandezza			FS3

## Dati tecnici

### Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22,2-14
Omologazioni			CE
Approvazioni			UL CSA c-Tick UkrSEPRO
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-3 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-10
Temperatura ambiente			
Funzionamento	θ	°C	-5 - +40 fino a 60 con 2 % di derating per incremento di temperatura Kelvin
Stoccaggio	θ	°C	-25 - +60
Altitudine		mm	0...1000 m, inoltre ogni 100 m 1% depotenziamento, max. 2000 m
Posizione di montaggio			verticale
Grado di protezione			
Grado di protezione			IP20 (Morsetti IP00)
incorporato			Con l'utilizzo dei coperchi opzionali della serie NZM è possibile raggiungere un grado di protezione IP40 per tutti i lati.
Protezione contro contatti accidentali			Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			II/2
Resistenza agli urti			8 g/11 ms
Resistenza alle vibrazioni in conformità con EN 60721-3-2			2M2
Grado di radiodisturbo			B
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P <sub>vs</sub>	W	10
Peso		kg	1.8
<b>Circuito principale</b>			
Tensione nominale d'impiego	U <sub>e</sub>	V AC	200 - 480

Frequenza di rete	$f_{LN}$	Hz	50/60
Corrente nominale d'impiego	$I_e$	A	
AC-53	$I_e$	A	55
potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line)			
a 230 V, 50 Hz	P	kW	15
a 400 V, 50 Hz	P	kW	30
a 200 V, 60 Hz	P	HP	15
a 230 V, 60 Hz	P	CV	20
a 460 V, 60 Hz	P	HP	40
Ciclo di sovraccarico secondo IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			55 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Contatti di bypass interni			✓
Resistenza al corto circuito			
Tipo di coordinamento „1“			NZMN1-M63/PKZM4-57
Tipo di coordinamento „2“ (supplementare per i fusibili per il tipo di coordinamento „1“)			3 x 170M3013
Zoccolo portafusibili (numero x tipo)			3 x 170H3004

## Sezioni di collegamento

Cavi di potenza			
Rigido		mm <sup>2</sup>	1 x (25 - 70) 2 x (6 - 25)
Flessibile		mm <sup>2</sup>	1 x (25 - 70) 2 x (6 - 25)
A filo unico o a trefoli		AWG	1 x (12 - 2/0)
Bandella in rame		mm	2 x 9 x 0,8 9 x 9 x 0,8
Momento di avviamento		Nm	6 ( $\leq$ 10 mm <sup>2</sup> ); 9 ( $>$ 10 mm <sup>2</sup> )
Cacciavite (PZ: Pozidriv)		mm	PZ2; 1 x 6 mm
Cavi di comando			
Rigido		mm <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,0)
Flessibile con puntalino		mm <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75)
flessibile		mm <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,0)
Rigido o semirigido		AWG	1 x (21 - 14) 2 x (21 - 18)
Momento di avviamento		Nm	0,4
Cacciavite		mm	0,6 x 3,5

## Circuito di comando

Ingresso digitale			
Tensione di comando			
Comando in DC		V DC	24 V DC +10 %/- 15 % oder über SWD
Assorbimento di corrente 24 V		mA	
esterna 24 V		mA	1.6
Tensione di eccitazione		x $U_s$	
Comando in DC		V DC	17.3 - 27
Tensione di disaccitazione	x $U_s$	V DC	0 - 3
Comando in DC		ms	250
Tempo di attrazione		ms	350
Comando in DC		ms	
Tempo di caduta		ms	
Comando in DC		ms	
Alimentazione regolatore			
tensione	$U_s$	V	24 V DC +10 %/- 15 %
Assorbimento	$I_e$	mA	< 50
Assorbimento di corrente picco di carico (chiudere bypass) a 24 V DC	$I_{peak}$	A/ms	0,6/50
Nota			Tensione di alimentazione esterna

Uscite relè		
Numero		2 (TOR, RUN)
Campo di tensione	V AC	24 V AC/DC 250 V AC
Campo di corrente AC-1	A	1 A, AC-11

### Funzione di avviamento graduale

Momenti di rampa		
Tempo di aumento di velocità	s	1 - 30
Tempo di ritardo	s	0 - 30
Tensione di avvio (= tensione di disinserzione)	%	30 - 100
Tensione di avviamento	%	30 - 100
Limitazione di corrente		(0 - 8) x I <sub>e</sub>
Campi d'impiego		
Campi d'impiego		Avviamento graduale di motori asincroni a corrente alternata
Motori monofase		●
Motori trifase		✓

### Funzioni

Commutazione rapida (contattore statico)		- (momento di rampa minimo 1s)
Funzione di avviamento graduale		✓
teleinverter		soluzione esterna necessaria
Soppressione di azionamenti transitori		✓
Limitazione di corrente		●, con PKE
Memoria errori	Errore	8
Eliminazione di componenti in corrente continua nei motori		✓
Separazione di potenziale fra lo stadio di potenza e l'azionamento		✓
Interfacce di comunicazione		SmartWire-DT

### Nota

Tensione nominale di tenuta ad impulso:

- 1.2 ms/50 ms (tempo di salita/tempo di scomparsa dell'impulso secondo IEC/EN 60947-2 o -3)
- vale per circuito di comando/stadio di potenza/custodia

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I <sub>n</sub>	A 55
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W 0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W 10
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P <sub>vs</sub>	W 10
Potere di dissipazione	P <sub>ve</sub>	W 0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C -5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C 40
Verifiche di progetto IEC/EN 61439		
10.2 Idoneità di materiali e componenti		
10.2.2 Resistenza alla corrosione		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento	
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento	Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica	Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Starter progressivo (EC000640)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttr. / Tecnologia Di Comutazione A Bassa Tensione / Diramazione Utilizzatori / Derivazione Motore / Avviamento dolce (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [AC0300011])

corrente d'esercizio nominale le a 40°C Tu	A	55
tensione d'esercizio nominale Ue	V	230 - 480
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V	kW	15
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V	kW	30
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V	kW	0
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V	kW	0
funzione		una direzione di rotazione
cavallottamento interno		sì
con display		no
regolazione della coppia		no
temperatura ambiente nominale senza derating	°C	40
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz	V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz	V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC	V	24 - 24
tipo di tensione per l'azionamento		DC
protezione integrata contro il sovraccarico del motore		no
classe di intervento		altri
grado di protezione (IP)		IP20
tipo di protezione (NEMA)		1

## Approvazioni

Product Standards	IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
Specially designed for North America	No
Suitable for	Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker	No
Max. Voltage Rating	480 V
Degree of Protection	IP20; UL/CSA Type 1

## Dimensioni

--