



Softstarter, 66 A, 200 - 600 V AC, $U_s = 24$ V DC con organo di comando e algoritmo pompa, Grandezza N

Tipo S811+N66P3S
Catalog No. 168979
Alternate Catalog No. S811PLUSN66P3S

Programma di fornitura

Descrizione			con contatti di bypass interni
Funzione			Softstarter per carichi trifase con organo di comando e algoritmo pompa
Tensione di rete (50/60 Hz)	U_{LN}	V AC	200 - 600
Tensione di alimentazione	U_s		24 V DC
Tensione di comando	U_c		24 V DC
potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line)			
a 400 V, 50 Hz	P	kW	30
a 460 V, 60 Hz	P	HP	50
Corrente nominale d'impiego			
AC-53	I_e	A	66
AC-53, In-Delta	I_e	A	114
Classe di avviamento			CLASS 10 (sostituzione stella-triangolo) CLASS 20 (avviamento in condizioni critiche, $3 \times I_e$ per 45 s) CLASS 30 ($6 \times I_e$ per 30 s)
Tensione nominale d'impiego	U_e		200 V 230 V 400 V 480 V 600 V
Collegamento a SmartWire-DT			no
Grandezza			N

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22,2-14-1995 GB14048
Omologazioni			CE
Approvazioni			UL CSA c-Tick CCC
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-3 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-10
Temperatura ambiente			
Funzionamento	θ	°C	-30 - +50
Stoccaggio	θ	°C	-50 - +70
Altitudine		mm	0 - 2000 m, inoltre oltre 100 m 0,5% depotenziamento
Posizione di montaggio			facoltativa
Grado di protezione			
Grado di protezione incorporato			IP20 (Morsetti IP00)
Protezione contro contatti accidentali			Con i coprimorsetti opzionali SS-IP20-N è possibile raggiungere un grado di protezione IP20 su tutti i lati.
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Resistenza agli urti			II/3
Grado di radiodisturbo			15 g
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	A
Peso		kg	33
			2.6

Circuito principale

Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	200 - 600
Frequenza di rete	f _{LN}	Hz	50/60
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	
AC-53, In-Delta	I _e	A	114
AC-53	I _e	A	66
potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line)			
a 230 V, 50 Hz	P	kW	18.5
a 400 V, 50 Hz	P	kW	30
a 500 V, 50 Hz	P	kW	45
a 200 V, 60 Hz	P	HP	20
a 230 V, 60 Hz	P	CV	20
a 460 V, 60 Hz	P	HP	50
a 600 V, 60 Hz	P	HP	60
Potenza motore assegnata (collegamento a triangolo)			
a 230 V, 50 Hz	P	kW	30
a 400 V, 50 Hz	P	kW	55
a 500 V, 50 Hz	P	kW	75
a 230 V, 60 Hz		HP	40
a 480 V, 60 Hz		HP	75
a 600 V, 60 Hz	P	HP	100
Ciclo di sovraccarico secondo IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			66 A: AC-53a: 4.0 - 32: 99 - 3
Contatti di bypass interni			✓
Resistenza al corto circuito			
Tipo di coordinamento „1“			NZMN1-S80

Sezioni di collegamento

Cavi di potenza			
Rigido		mm ²	1 x (2,5 - 35)
Flessibile con puntalino		mm ²	1 x (2,5 - 35)
Flessibile		mm ²	1 x (2,5 - 35)
A filo unico o a trefoli		AWG	1 x (14 - 2)
Momento di avviamento		Nm	4 (≤ 6 mm ²); 4,5 (≤ 10 mm ²); 5 (≤ 25 mm ²); 5,6 (> 25 mm ²)
Cacciavite (PZ: Pozidriv)		mm	1,5 x 6 mm
Cavi di comando			
Rigido		mm ²	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
Flessibile con puntalino		mm ²	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
flessibile		mm ²	1 x (2,5 - 4) 2 x (1,0 - 2,5)
Rigido o semirigido		AWG	4 x (12 - 14) 2 x (12 - 14)
Momento di avviamento		Nm	0,4
Cacciavite		mm	0,6 x 3,5

Circuito di comando

Ingresso digitale			
Tensione di comando			
Comando in DC		V DC	24 V DC +10 %/- 10 %
Assorbimento di corrente 24 V		mA	
esterna 24 V		mA	150
esterna 24 V (in assenza di carico)		mA	100
Tensione di eccitazione		x U _s	
Comando in DC		V DC	21.6 - 26.4
Tensione di diseccitazione	x U _s		
Comando in DC		V DC	

Massima tensione di diseccitazione con comando DC		V DC	3
Tempo di attrazione			
Comando in DC		ms	100
Tempo di caduta			
Comando in DC		ms	100
Alimentazione regolatore			
tensione	U _s	V	24 V DC +10 %/- 10 %
Assorbimento	I _e	mA	< 1000
Assorbimento di corrente picco di carico (chiudere bypass) a 24 V DC	I _{Peak}	A/ms	10/150
Nota			Tensione di alimentazione esterna
Ingressi analogici			
Numero ingressi di corrente			1
Corrente in ingresso		mA	4 - 20
Uscite relè			
Numero			2
di cui programmabili			2
Campo di tensione		V AC	120 V AC/DC
Campo di corrente AC-1		A	3 A, AC-11

Funzione di avviamento graduale

Momenti di rampa			
Tempo di aumento di velocità		s	
Accelerazione max.		s	360
Tempo di ritardo		s	0 - 120
Tensione di avvio (= tensione di disinserzione)		%	
Massima tensione di avviamento		%	85
Tensione di avviamento		%	
Massima tensione di avviamento		%	85
Avviamento a pedale			
Tensione		%	
Massima tensione Kick-Start		%	100
Durata			
50Hz		ms	
Massima durata Kick-Start 50 Hz		ms	2000
60Hz		ms	
Massima durata Kick-Start 60 Hz		ms	2000
Campi d'impiego			
Campi d'impiego			Avviamento graduale di motori asincroni a corrente alternata
Motori trifase			✓

Funzioni

Commutazione rapida (contattore statico)			- (momento di rampa minimo 1s)
Funzione di avviamento graduale			✓
teleinvertitore			necessaria una soluzione esterna (contattori di inversione)
Soppressione di azionamenti transitori			✓
Limitazione di corrente			✓
Riconoscimento del sovraccarico			✓
Riconoscimento del carico ridotto			✓
Memoria errori		Errore	10
Eliminazione di componenti in corrente continua nei motori			✓
Separazione di potenziale fra lo stadio di potenza e l'azionamento			✓
Interfacce di comunicazione			Modbus RTU

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
--	--	--

Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	66
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	33
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	33
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Starter progressivo (EC000640)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Dismontaggio Utilizzatori / Derivazione Motore / Avviamento dolce (ec1@ss10.0.1-27-37-09-07 [AC0300011])			
corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu		A	66
tensione d'esercizio nominale Ue		V	200 - 600
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V		kW	18.5
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V		kW	30
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V		kW	30
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V		kW	55
funzione			una direzione di rotazione
cavallottamento interno			sì
con display			sì
regolazione della coppia			no
temperatura ambiente nominale senza derating		°C	50
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz		V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC		V	24 - 24
tipo di tensione per l'azionamento			DC
protezione integrata contro il sovraccarico del motore			sì

classe di intervento		regolabile
grado di protezione (IP)		IP20
tipo di protezione (NEMA)		altri

Approvazioni

Product Standards		IEC/EN 60947-4-2; UL 508; CSA C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.		E202571
UL Category Control No.		NMFT
CSA File No.		LR 353
CSA Class No.		3211-06, 2411-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Suitable for		Branch Circuits, not as BCPD
Max. Voltage Rating		600 Vac
Degree of Protection		IP20 with kit

Dimensioni

