


82883

**Lampada LED Notturna da incasso  
con aggancio Keystone**



**Caratteristiche:**

Alimentaz: 110-230Vac, 50-60Hz 2W  
Intensità luminosa circa 0,5lm  
Funzioni: ON - AUTO  
Temperatura immagazzinamento: -10 +40°C  
Temperatura esercizio: -10 +40°C  
Umidità: 0-60% senza condensa

**Norme di riferimento:**

Directive 2011/65/CE (RoHS)  
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)  
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,  
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

	On	AUTO
Ambiente luminoso		
Ambiente buio		


**Materiale necessario**

- 82883
- Adattatore Keystone per la serie civile prescelta.
- Scatola porta apparecchi da incasso correttamente installata per la serie civile prescelta.
- Supporto porta apparecchi per la serie civile prescelta.
- Placca per la serie civile prescelta.
- Filo elettrico (sezione max 1.5mmq)


**Istruzioni per l'installazione**

**Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione:**


- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta 82884-82885 deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore, e predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti. (ad esempio se il collegamento avviene con filo di tipo N07V-K da 1,5 mmq la linea può essere protetta da un interruttore bipolare automatico magnetotermico In=2x10A e si suggerisce l'uso di un dispositivo per la protezione differenziale idoneo). NB: L'interruttore deve avere distanza dai contatti di almeno 3mm
- L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale preparato.
- Non eseguire lavori sotto tensione (togliere l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione)
- Il dispositivo non e' adatto a installazioni esterne.



**1) Installare l'adattatore keystone sul supporto**




**3) Eseguire i collegamenti come da schema (e inserire eventuali altri dispositivi nel supporto)**



**2) Inserire 82883 nell'adattatore Keystone**

**NOTE:**

sia la freccia impressa sull'adattatore, sia quella di 82883 devono puntare verso l'alto



**4) Inserire l'insieme precedente entro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.**



Questo simbolo indica che, alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici (Rif. Direttiva 2012/19/UE). Può essere consegnato presso i centri di raccolta differenziata, seguendo le regole del proprio paese, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e possibili danni alla salute.


IMT192 R05

La gamma KEYSTONE comprende anche:

- 22387: Filtro ADSL
- 32100: Telecamera analogica 12V 520TVL col.
- 82884-5-7: Alimentatore USB 1.2V
- 82882: Lampada Emergenza LED SE/SA
- 82883: Lampada Notturna/Segnapasso LED

82883

**Flush mount Keystone  
Dusk-till-down led lamp**



**Specifications:**

Input: 110-230Vac, 50-60Hz 2W  
Light intensity approx 0,5lm  
Functions: ON - AUTO  
Storage temperature: -10 +40°C  
Usage temperature: -10 +40°C  
Humidity: 0-60% non condensing

**Regulations:**

Directive 2011/65/CE (RoHS)  
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)  
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,  
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

	On	AUTO
Light environment		
Dark environment		

**Items needed:**

- 82883
- Keystone wall faceplate adaptor
- Inwall box
- Support
- Wall faceplate
- Electric wire (max 1.5 sq. mm)


**Installation instructions**

**Security warnings during installation:**


- Installation must be carried out in compliance with the provisions governing the installation of electrical systems in the country where the products are installed. In particular, electrical system that owns the line that feeds 82884-82885 must comply with CEI 68-4 (current edition). That line should be easily sectioned and suitably protected from power surge, direct and indirect contacts. (eg if the connection is made with wire type N07V-K from 1.5 sq. mm, the line can be protected by a bipolar switch breaker In = 2x10A and suggests the use of a device for differential protection suitable). NOTE: Switch contacts shall be 3mm far (at least).
- Installation and maintenance must be performed by trained personnel.
- Turn off the power before installation or maintenance.
- The device is' not suitable for outdoor installations.



**1) Install the Keystone adapter on the support**




**3) Make connections as shown in the diagram (and any other devices inserted into the holder)**



**2) Plug 82883 into the Keystone adapter**

**NOTE:**

the arrow marked on the adapter, and the one on 82883 should point upwards, place so that the ventilation slots are free once installation is complete.



**4) Enter all previous devices within the box door and secure it using screws. Complete the installation by applying the plate. On work completion, restore power.**



This symbol indicates that, at the end of its useful life, the product must not be disposed together to household waste (Ref. Directive 2012/19 / EU). It can be delivered to collection centers differentiated, following the rules of your country, or returned to the distributor at the time purchase of a new appliance. The correct disposal of this product helps to prevent environmental pollution and possible damage to health.


IMT192 R05

Other available KEYSTONE devices:

- 22387: ADSL Filter
- 32100: Analogic camera 12V 520TVL col.
- 82884-5-7: USB Power supply 1.2V
- 82882: Emergency LED Lamp SE/SA
- 82883: DuskTillDawn Led Lamp

82883

**Lampada LED Notturna da incasso  
con aggancio Keystone**



**Caratteristiche:**

Alimentaz: 110-230Vac, 50-60Hz 2W  
Intensità luminosa circa 0,5lm  
Funzioni: ON - AUTO  
Temperatura immagazzinamento: -10 +40°C  
Temperatura esercizio: -10 +40°C  
Umidità: 0-60% senza condensa

**Norme di riferimento:**

Directive 2011/65/CE (RoHS)  
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)  
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,  
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

	On	AUTO
Ambiente luminoso		
Ambiente buio		


**Materiale necessario**

- 82883
- Adattatore Keystone per la serie civile prescelta.
- Scatola porta apparecchi da incasso correttamente installata per la serie civile prescelta.
- Supporto porta apparecchi per la serie civile prescelta.
- Placca per la serie civile prescelta.
- Filo elettrico (sezione max 1.5mmq)


**Istruzioni per l'installazione**

**Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione:**


- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta 82884-82885 deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore, e predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti. (ad esempio se il collegamento avviene con filo di tipo N07V-K da 1,5 mmq la linea può essere protetta da un interruttore bipolare automatico magnetotermico In=2x10A e si suggerisce l'uso di un dispositivo per la protezione differenziale idoneo). NB: L'interruttore deve avere distanza dai contatti di almeno 3mm
- L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale preparato.
- Non eseguire lavori sotto tensione (togliere l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione)
- Il dispositivo non e' adatto a installazioni esterne.



1) Installare l'adattatore keystone sul supporto




3) Eseguire i collegamenti come da schema (e inserire eventuali altri dispositivi nel supporto)



2) Inserire 82883 nell'adattatore Keystone

**NOTE:**

sia la freccia impressa sull'adattatore, sia quella di 82883 devono puntare verso l'alto



4) Inserire l'insieme precedente entro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.



Questo simbolo indica che, alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici (Rif. Direttiva 2012/19/UE). Può essere consegnato presso i centri di raccolta differenziata, seguendo le regole del proprio paese, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e possibili danni alla salute.


IMT192 R05

La gamma KEYSTONE comprende anche:

- 22387: Filtro ADSL
- 32100: Telecamera analogica 12V 520TVL col.
- 82884-5-7: Alimentatore USB 1.2V
- 82882: Lampada Emergenza LED SE/SA
- 82883: Lampada Notturna/Segnapasso LED

82883

**Flush mount Keystone  
Dusk-till-down led lamp**



**Specifications:**

Input: 110-230Vac, 50-60Hz 2W  
Light intensity approx 0,5lm  
Functions: ON - AUTO  
Storage temperature: -10 +40°C  
Usage temperature: -10 +40°C  
Humidity: 0-60% non condensing

**Regulations:**

Directive 2011/65/CE (RoHS)  
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)  
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,  
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

	On	AUTO
Light environment		
Dark environment		

**Items needed:**

- 82883
- Keystone wall faceplate adaptor
- Inwall box
- Support
- Wall faceplate
- Electric wire (max 1.5 sq. mm)


**Installation instructions**

**Security warnings during installation:**


- Installation must be carried out in compliance with the provisions governing the installation of electrical systems in the country where the products are installed. In particular, electrical system that owns the line that feeds 82884-82885 must comply with CEI 68-4 (current edition). That line should be easily sectioned and suitably protected from power surge, direct and indirect contacts. (eg if the connection is made with wire type N07V-K from 1.5 sq. mm, the line can be protected by a bipolar switch breaker In = 2x10A and suggests the use of a device for differential protection suitable). NOTE: Switch contacts shall be 3mm far (at least).
- Installation and maintenance must be performed by trained personnel.
- Turn off the power before installation or maintenance.
- The device is' not suitable for outdoor installations.



1) Install the Keystone adapter on the support




3) Make connections as shown in the diagram (and any other devices inserted into the holder)



2) Plug 82883 into the Keystone adapter

**NOTE:**

the arrow marked on the adapter, and the one on 82883 should point upwards, place so that the ventilation slots are free once installation is complete.



4) Enter all previous devices within the box door and secure it using screws. Complete the installation by applying the plate. On work completion, restore power.



This symbol indicates that, at the end of its useful life, the product must not be disposed together to household waste (Ref. Directive 2012/19 / EU). It can be delivered to collection centers differentiated, following the rules of your country, or returned to the distributor at the time purchase of a new appliance. The correct disposal of this product helps to prevent environmental pollution and possible damage to health.

IMT192 R05

Other available KEYSTONE devices:

- 22387: ADSL Filter
- 32100: Analogic camera 12V 520TVL col.
- 82884-5-7: USB Power supply 1.2V
- 82882: Emergency LED Lamp SE/SA
- 82883: DuskTillDawn Led Lamp