
SCD2-4216LTP

SCD2 (dCSS)



Multiswitch **SCD2 (dCSS) in cascata**, **4 ingressi** con CAG e **2 uscite** derivate con 16 frequenze ciascuna e **autodetection della modalità di funzionamento**, alimentato interamente da decoder o **da linea VL**. Frequenze SKY Italia.

Caratteristiche tecniche

- Serie a **4 ingressi, 4 uscite di passaggio e 2 o 4 derivate utente**, 4 tuner SCR e 12 tuner SCD2 dCSS contemporaneamente per ciascuna uscita.
- **Controllo Automatico del Guadagno (CAG)**: mantiene un adeguato segnale di uscita (85dBµV) anche quando varia la potenza del segnale di ingresso (da 60dBµV a 95dBµV).
- **Bassissima perdita di passaggio**, ideale per installare in cascata più multiswitch o per inserirlo in una distribuzione già presente.
- **Autodetection della modalità di funzionamento** a seconda del STB collegato alla porta; questo permette di passare da un STB Legacy ad uno SCR o SCD2 senza effettuare alcun intervento sull'impianto. Il multiswitch si avvia automaticamente in modalità **Legacy** ed effettua lo switch in modalità **SCR o SCD2** non appena ne rileva un comando DiSEqC.
- **Il multiswitch è interamente alimentato dal decoder**.
- Passaggio DC su tutte le porte satellite per avere la massima compatibilità con gli impianti esistenti.
- **Dimensioni compatte**.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.
- **Alimentatore opzionale AMP2000** per alimentare il multiswitch sulla linea VL quando il decoder non riesce a sostenere il carico della derivata.

SCD2-4216LTP		
Codice		271175
Ingressi		4 SAT
Derivate		2 per servire fino a 2 utenti Legacy, 8 utenti SCR o 32 utenti SCD2 (dCSS)
Perdita di inserzione	dB	-1
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Dinamica CAG	dBµV	60-95
Livello massimo uscita per mux	dBµV	Legacy: 78, SCR/SCD2 (dCSS): 85
Perdita di inserzione	dB	-1
Perdita ritorno SAT	dB	>10