




TYA662AN



Light Flur



## Modulo TP KNX Plus dimmer 2 Out Combinabili 600W Max. 230V 4M

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V           |
| Tensione d'ingresso                   | 230 - 230 V         |
| Tensione di alimentazione del sistema | 30 V DC tramite bus |

#### Corrente

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati | 2,40 mA |
|--------------------------------------------------|---------|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Connessione

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Sezione conduttore flessibile | 0.75 - 2.5 mm² |
| Sezione conduttore rigido     | 0.75 - 2.5 mm² |

#### Equipaggiamento

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numero di uscite | 2                |
| Tipo di dimmer   | Attuatore dimmer |

#### Illuminazione

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Potenza della lampada LED        | 120 W       |
| Lampade LED dimmerabili da 230 V | 120 - 120 W |

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 4 |
|------------------|---|

#### Potenza

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V | 300 W     |
| Potenza lampada ad incandescenza         | 5 - 300 W |
| Alimentazione del variatore              | 5 - 300 W |

#### Connettività

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Con sistema bus radio KNX | No           |
| Tipo di connessione       | QuickConnect |

#### Impostazioni

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Modalità di configurazione supportata | ETS |
|---------------------------------------|-----|

| Testo                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusibile                   | Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)                        |
| Modalità di esercizio      | Accoppiamento di carico di 2 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite                                                     |
| Principio regolazione luce | Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo |
| Funzione                   | Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus             |
| Tipo di connessione        | Con terminali QuickConnect                                                                                                                                                   |
| Etichettatura              | Campo di scrittura grosso                                                                                                                                                    |
| Protezione                 | Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti                                                                                                    |