

combinazione stella-triangolo AC-3, 22 kW/400 V, AC 110 V 50 Hz/120 V, 60 Hz, a 3 poli grandezza costruttiva S0, morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico, 3 NO+3 NC integrati



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                        | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| denominazione del prodotto                                | Teleavviatore stella-triangolo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| designazione del tipo di prodotto                         | 3RA24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n. di articolo del produttore                             | <ul style="list-style-type: none"><li>1 del contattore fornito in dotazione</li><li>2 del contattore fornito in dotazione</li><li>3 del contattore fornito in dotazione</li><li>del kit di montaggio RS fornito in dotazione</li><li>del modulo funzionale per collegamento stella-triangolo fornito in dotazione</li></ul> |
| Dati tecnici generali                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| grandezza costruttiva del contattore                      | S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare       | <ul style="list-style-type: none"><li>con AC</li><li>con DC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale        | <ul style="list-style-type: none"><li>con AC</li><li>con DC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)               | <ul style="list-style-type: none"><li>del contattore tip.</li><li>del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009            | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direttiva RoHS (data)                                     | 10/01/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni ambientali                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.    | 2 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| temperatura ambiente                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>durante l'esercizio</li><li>durante l'immagazzinaggio</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Circuito elettrico principale                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero di poli per circuito principale                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| numero dei contatti nO per contatti principali            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| numero dei contatti nC per contatti principali            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tensione di impiego                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>con AC-3 valore nominale max.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| corrente di impiego                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>con AC-3</li><li>— con 400 V valore nominale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| potenza di impiego                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>con AC-3</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — con 400 V valore nominale                                                                                       | 22 kW                                                                                                                               |
| — con 500 V valore nominale                                                                                       | 19 kW                                                                                                                               |
| — con 690 V valore nominale                                                                                       | 19 kW                                                                                                                               |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                  |                                                                                                                                     |
| • con AC-3 max.                                                                                                   | 1 000 1/h                                                                                                                           |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                | AC                                                                                                                                  |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con AC</b>                                                              |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz valore nominale                                                                                         | 110 V                                                                                                                               |
| • a 60 Hz valore nominale                                                                                         | 120 V                                                                                                                               |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b> |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 0,8 ... 1,1                                                                                                                         |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 0,8 ... 1,1                                                                                                                         |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b>                                             |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 156 VA                                                                                                                              |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 176 VA                                                                                                                              |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b>                                        |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 0,82                                                                                                                                |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 0,76                                                                                                                                |
| <b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 21,6 VA                                                                                                                             |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 20,8 VA                                                                                                                             |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>                                          |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 0,25                                                                                                                                |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 0,28                                                                                                                                |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>numero dei contatti nC per contatti ausiliari</b>                                                              |                                                                                                                                     |
| • con commutazione istantanea                                                                                     | 3                                                                                                                                   |
| <b>numero dei contatti nO per contatti ausiliari</b>                                                              |                                                                                                                                     |
| • con commutazione istantanea                                                                                     | 3                                                                                                                                   |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                            | < 1 errore su 100 mln. di cicli di commutazione                                                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                | A600 / Q600                                                                                                                         |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                        |                                                                                                                                     |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                                                         |                                                                                                                                     |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                                                           | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 125 A                                                                                            |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                                                           | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 50 A                                                                                             |
| • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario                                 | fusibile gG: 10 A                                                                                                                   |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                     | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                          | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm                                                                                |
| <b>altezza</b>                                                                                                    | 101 mm                                                                                                                              |
| <b>larghezza</b>                                                                                                  | 135 mm                                                                                                                              |
| <b>profondità</b>                                                                                                 | 171 mm                                                                                                                              |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                     |                                                                                                                                     |
| • per il montaggio in fila                                                                                        |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                       | 6 mm                                                                                                                                |
| — indietro                                                                                                        | 0 mm                                                                                                                                |
| — verso l'alto                                                                                                    | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                                                  | 6 mm                                                                                                                                |
| — di lato                                                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| • da componenti messi a terra                                                                                     |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                       | 6 mm                                                                                                                                |
| — indietro                                                                                                        | 0 mm                                                                                                                                |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| — verso l'alto              | 6 mm |
| — di lato                   | 6 mm |
| — verso il basso            | 6 mm |
| • da componenti in tensione |      |
| — in avanti                 | 6 mm |
| — indietro                  | 0 mm |
| — verso l'alto              | 6 mm |
| — verso il basso            | 6 mm |
| — di lato                   | 6 mm |

#### Conessioni /Morsetti

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                      |                                                   |
| • per circuito principale                                         | morsetti a vite                                   |
| • per circuito ausiliario e di comando                            | morsetti a vite                                   |
| • sul contattore per contatti ausiliari                           | Morsetti a vite                                   |
| • della bobina magnetica                                          | Morsetti a vite                                   |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali |                                                   |
| • filo rigido                                                     | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)           |
| • filo rigido o multifilare                                       | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)           |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore  | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                  |                                                   |
| • per contatti ausiliari                                          |                                                   |
| — filo rigido o multifilare                                       | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)       |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore  | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)       |
| • con conduttori AWG per contatti ausiliari                       | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)                    |

#### Sicurezza

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                          |           |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920                            | 40 %      |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                             | 75 %      |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>             | 1 000 000 |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b> | 100 FIT   |
| <b>IEC 61508</b>                                                           |           |
| <b>valore T1</b>                                                           |           |
| • per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508      | 20 a      |

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                      |                                                           |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                   | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                  |    |
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                 | No |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface               | No |
| funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link | No |

#### Approvazioni Certificati

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



#### Marine / Shipping



other

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA2426-8XF32-1AK6>

##### Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2426-8XF32-1AK6>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA2426-8XF32-1AK6>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2426-8XF32-1AK6&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2426-8XF32-1AK6&lang=en)

##### Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2426-8XF32-1AK6/char>

##### Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2426-8XF32-1AK6&objecttype=14&gridview=view1>



