



## Ricevitore ottico del canale di ritorno, con CAG 1270...1650nm

Riceve due fibre con due canali di ritorno all'interno della gamma 1270-1650nm, e recuperare i segnali originali in RF (5-300MHz).

Incorpora il controllo automatico di guadagno (CAG) per mantenere costante il livello di RF indipendentemente dal livello ottico d'ingresso.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 234901        |
| <b>Art. Logico</b> | UOERK1216     |
| <b>EAN13</b>       | 8424450175989 |

### Imballo

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Scatola</b> | 1 pz. |
|----------------|-------|

### Dati fisici

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 1.056,00 g |
| <b>Peso lordo</b>                   | 1.056,00 g |
| <b>Larghezza</b>                    | 50,00 mm   |
| <b>Altezza</b>                      | 219,00 mm  |
| <b>Profondità</b>                   | 180,00 mm  |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 880,00 g   |

### Si distingue per

- Due ricevitori indipendenti del canale di ritorno per modulo
- CAG con Led indicatore di funzionamento
- Livello di uscita costante, indipendentemente dal livello ottico d'ingresso

- Ampio margine di potenza d'ingresso

## Caratteristiche principali

- Soluzione per reti ad alta densità nel traffico dati e video
- Ampio margine dinamico (-16dBm a 1dBm) che lo rende utile in tutti i tipi di rete
- Incorpora degli stadi di bassissima rumorosità che minimizzano gli effetti di distorsione
- Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF

## Esempio di applicazione

