



## Derivatore F 8D 5...2400MHz 20dB

Derivatore da 8 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (20dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3 (tipo A).

Installazione da interno.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 5147          |
| <b>Art. Logico</b> | AZS820F       |
| <b>EAN13</b>       | 8424450103111 |

### Imballo

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Borsa</b>   | 1 pz.  |
| <b>Scatola</b> | 10 pz. |

### Dati fisici

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Peso netto</b>                   | 260,00 g  |
| <b>Peso lordo</b>                   | 260,00 g  |
| <b>Larghezza</b>                    | 120,00 mm |
| <b>Altezza</b>                      | 75,00 mm  |
| <b>Profondità</b>                   | 26,00 mm  |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 126,00 g  |

### Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra

- Passaggio DC bidirezionale tra l'ingresso e l'uscita

Caratteristiche tecniche : Ref. 5147

|                               |     |            |              |
|-------------------------------|-----|------------|--------------|
| Numero di uscite              |     |            | 8            |
| Piani                         |     |            | ##           |
| Intervallo di frequenze       | MHz | 47 ... 862 | 950 ... 2150 |
| Perdite di passaggio          | dB  | 2          | 4            |
| Perdita di derivata           | dB  | 20         | 21           |
| Isolamento tra le derivazione | dB  | > 20       | > 20         |
| Corrente massima              | A   |            | 1            |
| Passaggio DC                  |     |            | Ing.␣Usc.    |