



Amplificatore da palo di basso guadagno 2 ingressi: BIII/DAB/UHF-UHF

Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 2 ingressi con amplificazione in tutte le bande. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.

RED compliant.

Art. 536022

EAN13 8424450273203

Altre caratteristiche

Colore Arancione

Imballo

Scatola 1 pz.

Cartone 5 pz.

Dati fisici

Peso netto 450,00 g

Peso lordo 479,00 g

Larghezza 120,00 mm

Altezza 130,00 mm

Profondità 40,00 mm

Peso del prodotto principale 450,00 g

Si distingue per

- Amplificazione separata per ogni banda

- Sistema di connessione EasyF
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Filtro LTE/5G per eliminare l'interferenza telefonica
- Interruttori ON/OFF per consentire il passaggio DC verso gli ingressi di UHF, per alimentare un sistema BOSS
- Montaggio semplice. Fascetta di fissaggio al palo inclusa
- Scatola arancione di resistente plastica ABS per l'installazione da esterno

Scopri

Sistema di connessione EasyF: semplicità e risparmio

EasyF è un concetto innovativo di collegamento del conduttore interno del cavo coassiale (anima), che viene inserito direttamente nel dispositivo aumentando l'affidabilità della connessione. Inoltre, grazie all'assenza di connettori "F", è possibile ridurre il telaio e assicurare la connessione di due cavi con una sola vite.

- Risparmio reale dei tempi: è possibile accelerare l'installazione, poiché non è necessario effettuare la connettorizzazione dei cavi coassiali. Inoltre, viene evitato il processo di avvitamento dei connettori nel dispositivo, che a volte si complica quando lo spazio non è sufficiente
- Affidabilità della connessione: lo sportello che trattiene i cavi impedisce al cavo coassiale di allentarsi
- Risparmio economico: non è necessario alcun connettore aggiuntivo (o "F" o "IEC")
- Ottimizzazione dello spazio: gli ingressi e le uscite si trovano sempre sullo stesso lato del dispositivo, evitando di piegare i cavi coassiali e facilitando il lavoro all'interno di armadi e cassette di distribuzione.
- Assemblaggio semplicissimo in tre passaggi: basta collegare e svitare i coperchi per collegare due cavi:

1. Svitare il coperchio del partitore per accedere alla connessione

2. Inserire i cavi coassiali pre-spelati


3. Chiudere il coperchio e avvitare per fissare la connessione

Scopri di più sull'affidabilità del sistema EasyF

Con EasyF, la connessione del cavo coassiale nel dispositivo è realizzata tramite un sistema automatico di inserimento del cavo (conduttore interno) per contatto, senza necessità di saldatura.

- Come il primo giorno: il tempo di vita del dispositivo aumenta quando si elimina il possibile deterioramento delle saldature con il passare del tempo
- Riduzione del tasso di avaria: generalmente prodotto dalla saldatura a freddo
- Ottimizzazione del comportamento elettromagnetico: alle alte frequenze
- Rafforzamento del nostro impegno per l'ambiente: la contaminazione causata dal processo di saldatura viene eliminata e il consumo di elettricità in produzione è ridotto

Esempio di applicazione



Caratteristiche tecniche : Ref. 536022

Bandes			
Intervallo di frequenze		BIII	
MHz		174 ... 254	
Guadagno		26	UHF
dB			470 ... 694
Intervallo di regolazione del guadagno		0 ... 18	28
Livello di uscita DIN45004B		109	0 ... 15
Livello di uscita EN60728-3 IMD3 2tones -35dB		115	114
Livello di uscita EN60728-3 IMD3 2tones -60dB		105	121
Figura di rumore		5	111
Numero di ingresso			9
Ingressi/Bandes		BIII/DAB/UHF2	
Corrente max ingressi	mA	70	UHF 1
Alimentazione	Vdc		70
Consumo attuale	mA	12	
Indice di protezione (IP)		110	
Temperatura di funzionamento	°C	23	
		-5 ... 45	