



ARKÉ: Dimmer MASTER rot.230V universale Metal

19136.1.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Dimmer MASTER rot.230V universale Metal

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, Metal. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(949 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(934 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Dimmer
- **Tipo di comando:** Manopola
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Trasparente:** No
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 50,70 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 31. Marchio TISI - Thailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352594227
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x3,9x6,2 [cm]
Peso 56 [g]



Codice 8007352594234
Q.tà 10 NR
Dim. 20,5x11,5x7 [cm]
Peso 622,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).