



EIKON: Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle

R20527.1

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / EIKON / Dispositivi

Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle

Ricambio due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (1687 kb)
- By-me automazione-Compatibilità fw (206 kb)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 2
- **Numero moduli da frutto:** 200
- **Numero di poli:** 1
- **Tensione nominale:** 230 V
- **Corrente nominale:** 2,00 A
- **Con illuminazione:** Sì
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogenri:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Stampa:** Senza
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 46,60 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352617155
Q.tà	1 NR
Dim.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso	124,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).