



## 8000: Deviatore 1P 16AX

---

### 08005

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

### Deviatore 1P 16AX

Deviatore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR



## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Deviatore

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Beige

**Codice RAL (simile):** 9001

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Illuminazione:** No

**Funzione di illuminazione:** Altro

**Tipo di illuminazione:** Altro

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 16,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,00 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 50,10 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 35,50 mm

**Profondità di incasso:** 24,00 mm

## Imballi



8007352013780

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 26,07 [g]



8007352007406

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 21,4x11,6x14,2 [cm]  
**Peso** 1.395,93 [g]



8007352642829

**Qtà** 500 NR  
**Dim** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 14.520 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).