



## 8000: Presa SICURY 2P+T 16A tedesco

**08408**

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

### **Presa SICURY 2P+T 16A tedesco**

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli speciali



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

20 NR

### **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici  
**Classe:** Presa di corrente  
**Numero di prese:** 1  
**Numero moduli da frutto:** 2  
**Numero di prese commutabili:** 0  
**Stampa/marcatura:** Senza  
**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite  
**Con coperchio a cerniera:** No  
**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì  
**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì  
**Colore:** Bianco  
**Codice RAL (simile):** 9001  
**Colore metallizzato:** No  
**Trasparente:** No  
**Bloccabile:** No  
**Meccanismo di espulsione:** No  
**Montaggio isolato:** No  
**Con illuminazione funzionale:** No  
**Sovratensore:** No

## Imballi



8007352090446



8007352090453

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Peso** 52,8 [g]

**Qtà** 20 NR

**Dim** 26,9x11,6x9 [cm]

**Peso** 1.141,33 [g]

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Altezza dell'apparecchio:** 45,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 39,50 mm

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).