



## 8000: Presa 2P+T 16A universale

### 08410.1

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

#### **Presa 2P+T 16A universale**

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli speciali



#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

#### **Q.tà minima ordine**

20 NR

#### **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Altro

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 2

**Numero di prese commutabili:** 0

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9001

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Sovratensore:** No

## Imballi



8007352746824



8007352746831



8007352746848

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Peso** 58,27 [g]

**Qtà** 20 NR

**Dim** 26,9x11,6x9 [cm]

**Peso** 1.248,33 [g]

**Qtà** 240 NR

**Dim** 38x28,5x35,5 [cm]

**Peso** 16.044 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).