



Colore: ■ grigio chiaro Simile all'illustrazione

Electrical data			
Classificazione per IEC/EN		Ex information	
Tensione nominale (III/3)	800 V	Corrente nominale (Ex-e II)	65 A
Corrente nominale	76 A		
Dati geometrici			
Larghezza		57,5 mm / 2.264 pollici	
Altezza		4,1 mm / 0.161 pollici	
Profondità		23 mm / 0.906 pollici	
Assegnazione ponticello		1-5	
Dati dei materiali			
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here	
Colore		grigio chiaro	
Carico d'incendio		0.042 MJ	
Peso		9,3 g	
Dati commerciali			
eCl@ss 10.0		27-14-11-40	
eCl@ss 9.0		27-14-11-40	
ETIM 8.0		EC000489	
ETIM 7.0		EC000489	
PU (SPU)		25 pz.	
Tipo imballaggio		borsa	
Paese d'origine		DE	
GTIN		4055143702447	
Numero tariffa doganale		85366990990	



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2016-435



↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	2016-435	19.02.2019
			xml 2.52 KB	↓
			2016-435	28.04.2017
			doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2016-435	EPLAN Data Portal 2016-435
	↓
	WSCAD Universe 2016-435
	↓
	ZUKEN Portal 2016-435
	↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Il sistema di barre di ponticelli a innesto è basato sul comune principio spina-presa. Ogni morsetto è caricato a molla con una presa doppia e una molla in acciaio CrNi resiliente. Il materiale di contatto del ponticello è rame puro elettrolitico, che permette una costruzione estremamente sottile per la portata di tutta la corrente nominale del morsetto. I morsetti di terra possono essere ponticellati usando lo stesso sistema di ponticelli. I ponticelli sono personalizzabili rompendo e staccando i contatti (serie 2000, 2001, 2002, 2004).

Rimozione di un ponticello a barre a innesto:
Inserire l'utensile tra il ponticello e la parete divisoria delle aperture per ponticello doppia, poi sollevare il ponticello. Mettere l'utensile nella parte centrale della barra dei ponticelli fino a cinque contatti (vedere sopra), o in alternativa su entrambi i lati per ponticelli con più di cinque contatti.




Collegamento a ponte



Ponticelli a barre a innesto
Le barre di ponticelli a innesto personalizzate sono create rompendo i contatti del ponticello.
500 V
300 V

Ponticelli a barre a innesto
Marcatura con pennarello.

Collegamento a ponte



Ponticello a barre a innesto come ponticello di riduzione.

Ponticello a barre a innesto come ponticello di riduzione:
Il collegamento a ponte tramite lato del terminale chiuso con piastra terminale consente di ponticellare su due dimensioni di sezione; ad es., da 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) o da 6 mm² (10 AWG) a 2,5 mm² (14 AWG) (vedere la figura).

Ponticello a barre a innesto come ponticello di riduzione:
Il collegamento a ponte tramite lato del terminale aperto con piastra terminale consente di ponticellare su due dimensioni di sezione per 16 mm² (6 AWG) e 10 mm² (8 AWG) e una dimensione di sezione per 6/4/2,5 mm² (AWG 10/12/14). Per esempio: da 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) (vedere la figura sopra) o da 10 mm² (8 AWG) a 4 mm² (12 AWG).

Nota:
La corrente totale dei circuiti in uscita non deve superare la corrente nominale del ponticello di riduzione/ponticello a barra a innesto.