



## I-FV30/2

Interruttore per disconnessione Batterie 200A 12V - 100A 24V

### Descrizione

Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.

Chiave rimovibile

Dadi M10 in rame

Dimensioni:  $\varnothing$ 59mm, h 71mm

Portata:

200A @12V carico continuo, 500A picco per 5 secondi.

100A @24V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

Interruttore Batteria - ON/OFF - Attuatore: Plastica - 24V - 200A



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Attuatore:	Chiave
Corrente massima:	200 A
Montaggio:	a pannello
Tensione massima:	24 V
Classe ETIM:	EC001105
Tipo Confezione:	Scatola

Comportamento	N/A
Attuatore	Plastica
Stato dei contatti	ON/OFF
Terminali	N/A
Marca	Alpha elettronica

## Disegni Tecnici

