



I-FV30/1

Interruttore per disconnessione Batterie 100A 12V - 50A 24V

Descrizione

Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.

Chiave rimovibile

Dadi M8 in rame

Dimensioni: ø59mm, h 71mm

Portata:

100A @12V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

50A @24V carico continuo, 150A picco per 5 secondi.

Interruttore Batteria - ON/OFF - Attuatore: Plastica - 24V - 100A



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Chiave
Corrente massima:	100 A
Montaggio:	a pannello
Tensione massima:	24 V
Classe ETIM:	EC002611
Tipo Confezione:	Scatola

Comportamento	N/A
Attuatore	Plastica
Stato dei contatti	ON/OFF
Terminali	N/A
Marca	Alpha elettronica

Disegni Tecnici

