



## JO-CONTR-420

Console Master DMX 6 canali

### Caratteristiche

Centralina di controllo Master DMX professionale a 6 canali.

In ogni scena (da 1 a 6) è possibile memorizzare una combinazione di intensità di più canali. Ciò significa poter richiamare tramite il tasto scena lo stato di uno o più proiettori led in termini di intensità e di colore. Dopo aver attivato la modalità "scena" (SC/CH led on) le scene possono essere richiamate da 0 al 100% tramite gli slider da 1 a 6. Le scene memorizzate possono anche essere mandate in rotazione (transizione da una scena all'altra in successione) tramite i pulsanti chase. La velocità di transizione può essere controllata manualmente tramite il potenziometro "speed" oppure tramite l'ingresso audio microfonico integrato. Le transizioni possono essere istantanee oppure graduali attivando il pulsante fader.

Se per esempio consideriamo farette, proiettori PAR e nastri led che occupano minimo 3 canali (R-G-B), con la centralina JO-CONTR-420 è possibile realizzare due settori di controllo indipendenti da tre canali ciascuno. Ciascuno dei due settori può contenere un numero elevato di sorgenti led (farette, proiettori PAR e nastri led...) che potranno essere pilotati in modo sincrono.

- 6 canali
- 6 scene memorizzabili
- 2 chase - 2 sequenze di 6 scene
- Transizioni graduali oppure istantanee
- Master dimmer generale
- Microfono integrato per sequenza a ritmo di musica
- Tasto veloce di pausa/oscuramento

Connettori: XLR 3 poli - XLR 5 poli - 2 RJ11

Console Master - DMX - 12V

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Adatto per:           | N/A        |
| Classe ETIM:          | EC002924   |
| Tipo Confezione:      | Scatola    |
| Funzione:             | Controller |
| Montaggio connettore: | N/A        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Alimentazione       | N/A     |
| Marca               | JOlight |
| Distanza visibilità | N/A     |
| Metodo di controllo | DMX     |
| Sezione conduttori  | N/A     |

### Caratteristiche Elettriche

|                 |          |
|-----------------|----------|
| n. canali:      | 6        |
| Tipo di uscita: | morsetti |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tensione d'ingresso | 12V                    |
| Tipo regolazione    | Tensione costante (CV) |

### Caratteristiche Meccaniche

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Altezza:             | 53 mm  |
| Forma:               | N/A    |
| Ingrandimento:       | N/A    |
| Lunghezza:           | 186 mm |
| Materiale lente:     | N/A    |
| Peso cover al metro: | N/A    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diametro lente          | N/A    |
| Grado di protezione     | IP20   |
| Larghezza               | 200 mm |
| Lunghezza braccio       | N/A    |
| Peso alluminio al metro | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Disegni Tecnici

Descrizione comandi

