

I-FV30/2

Interruttore per disconnessione Batterie 200A 12V - 100A 24V

Descrizione

Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.

Chiave rimovibile

Dadi M10 in rame

Dimensioni: ø59mm, h 71mm

Portata:

200A @12V carico continuo, 500A picco per 5 secondi.

100A @24V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

Interruttore Batteria - ON/OFF - Attuatore: Plastica - 24V - 200A



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Chiave
Corrente massima:	200 A
Materiale corpo:	N/A
Stato dei contatti:	ON/OFF
Terminali:	N/A
Classe ETIM:	EC002611

Comportamento	N/A
Attuatore	Plastica
Montaggio	a pannello
Tensione massima	24 V
Tipo Confezione	Scatola
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

