

# OPALE 62100280

CAME 

## Videocitofono vivavoce con display LCD da 3,5" , fino a 10 AUX programmabili e colore nero.

Monitor a parete con display LCD touch screen da 3,5" con interfaccia grafica. Sul lato sinistro si trovano i tasti di accesso alle funzioni per l'intercomunicazione, accesso ai comandi ausiliari aggiuntivi, accesso alle regolazioni video e la disattivazione dell'audio in chiamata, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono lo zoom, il setup del dispositivo, la visualizzazione di messaggi da parte del portiere e il tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Ben visibili e retroilluminati sono i tasti principali che permettono l'attivazione della comunicazione e l'apertura porta, mentre la ghiera centrale permette di gestire 2 comandi ausiliari, l'autoinserimento video dei posti esterni e l'esclusione della suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. Alimentazione da bus o locale (16÷18 V DC) selezionabile tramite switch. Per l'installazione a muro da completare con il supporto parete (OPALEKP). Per l'installazione a incasso da completare con scatola incasso (OPALESI). Compatibile con sistema X1 e XIP.



## Plus

- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Regolazione saturazione, contrasto e luminosità del display
- Zoom dell'immagine durante la conversazione
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Attivazione/esclusione audio durante la conversazione
- Due tasti per attivazione funzioni ausiliarie/chiamata portiere
- Trasferimento di chiamata verso altri interni

## Caratteristiche tecniche

MODELLI	OPALE BLACK
Dimensioni (mm)	158 x 138 x 28
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Alimentazione in locale (V)	16 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Assorbimento max. (mA)	250
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Display	LCD TFT 3,5"
Colore	Nero

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021