

### Videocitofono vivavoce con display LCD da 7", tasti "Soft Touch", funzione "Picture Capture" e colore nero. Versione con alimentazione separata.

Monitor a parete con display LCD da 7". Sul lato sinistro si trovano i tasti di attivazione menu a schermo, attivazione segreteria (funzione "Picture Capture"), tasto di navigazione e i 2 tasti ausiliari, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chiamate intercom. Nella zona inferiore sono ben visibili 5 tasti per le funzioni principali: attivazione della comunicazione, esclusione della suoneria, tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere, l'autoinserimento video dei posti esterni e il tasto apertura porta. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Necessita di alimentazione separata 16÷18 V DC - 300 mA max. Compatibile con sistema X1 e XIP.



## Plus

- Fino a 8 chiamate Intercom
- Due tasti per attivazione funzioni ausiliarie/chiamata portiere
- Attivazione/esclusione audio durante la conversazione
- Setting tramite OSD
- Ingresso 4 fili per posto esterno di piano

## Caratteristiche tecniche

MODELLI	FUTURA X2 BK
Dimensioni (mm)	212 x 161 x 29
Alimentazione in locale (V)	16 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<10
Assorbimento max. (mA)	300
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35
Grado di protezione (IP)	20
Standard video	PAL/NTSC
Display	LCD TFT 7"
Colore	Nero