

Scheda tecnica prodotto

Codice	Modello	Ingressi e bande di funzionamento		Uscite			Corrente assorbita mA (@12Vcc)
		N°	Banda / Guadagno (dB)	N°	Amplif.	VHF / UHF dBuV*	
B049545	MAD_5G 4/28 RU	4	III (28) - IV (28) - V (28) - UHF (28)	1	Unica	115	70
B049540	MAD_5G 4/18 RU	4	III (18) - IV (18) - V (18) - UHF (18)	1	Unica	115	50
B049533	MAD_5G 3/28 RU	3	III (28) - UHF (28) - UHF (28)	1	Unica	115	70
B049530	MAD_5G 3/18 RU	3	III (18) - UHF (18) - UHF (18)	1	Unica	115	50
B049520	MAD_5G 2/28 RU	2	170-790 MHz (28) - UHF (28)	1	Unica	115	70
B049510	MAD_5G 2/18 RU	2	170-790 MHz (18) - UHF (18)	1	Unica	115	50
B049100	MAD_5G 1/28 RU	1	170-790 MHz (28)	1	Unica	115	70

B049538	MAD_5G 3/18,28,28 RS	3	III (18) - UHF (28) - UHF (28)	1	Separata	115 / 115	100
B049535	MAD_5G 3/18,18,18 RS	3	III (18) - UHF (18) - UHF (18)	1	Separata	115 / 115	80
B049525	MAD_5G 2/28,28 RS	2	III+UHF (28) [reg. separate] - UHF (28)	1	Separata	115 / 115	130



Filtro 5G passa basso:	Su tutti gli ingressi (amplificazione unica) Su tutti gli ingressi UHF o BIII + UHF (amp. separata)
Amplificazione:	Unica o separata VHF - UHF (vedi tabella)
Reg. di guadagno:	15dB
Alimentazione:	Alimentatore esterno con inseritore di corrente
Tensione:	12vcc - tramite cavo coassiale collegato al conn. di uscita
Corrente assorbita:	da 30 a 130mA in funzione del modello (vedi tabella)
Contenitore:	Banda stagnata ad alta schermatura + HIPS da esterno
Conn. cavo coassiale:	interna al contenitore plastico tramite connettori F
Fissaggio a palo:	Con fascetta in plastica
dimensioni contenitore:	111 x 96 x 42mm