



### PARTITORE con connessione F

- Bassa perdita di inserzione,
- Contenitore in pressofusione per alta schermatura
- Frequenza 5- 2400Mhz
- Diodi per passaggio di corrente
- Imballo: 1 scatola da 10 pezzi

### Caratteristiche

| Codice         | Articolo    | Uscite   | Attenuazione  | Disaccoppiamento | Dimensioni        |
|----------------|-------------|----------|---------------|------------------|-------------------|
|                |             |          |               |                  | LxWxH             |
| <b>B180102</b> | <b>PTR2</b> | <b>2</b> | <b>-4,5dB</b> | <b>20dB</b>      | <b>49x35x28mm</b> |
| B180103        | PTR3        | 3        | -8dB          | 22dB             | 49x35x28mm        |
| B180104        | PTR4        | 4        | -9dB          | 25dB             | 70x35x28mm        |
| B180106        | PTR6        | 6        | -12dB         | 22dB             | 92x35x28mm        |
| B180108        | PTR8        | 8        | -13,5dB       | 20dB             | 115x35x28mm       |