



#### DERIVATORE 1 ingresso, 1 uscita, 2 derivate, con connessione a MORSETTO

- Frequenza 5- 2400Mhz
- Bassa perdita di inserzione,
- Pulsante di blocco/sblocco per consentire la migliore connessione sul centrale del cavo
- Indicazioni su spellatura cavo, impresse direttamente sul contenitore
- Contenitore in pressofusione per alta schermatura
- Imballo: 1 scatola da 10 pezzi

#### Caratteristiche

| Codice         | Articolo      | Derivazioni | Attenuazione   | Dimensioni        |
|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|                |               |             | di derivazione | LxWxH             |
| B180501        | DW1/12        | 1           | -12dB          | 42x25x33mm        |
| B180502        | DW1/16        | 1           | -16dB          | 42x25x33mm        |
| B180503        | DW1/20        | 1           | -20dB          | 42x25x33mm        |
|                |               |             |                |                   |
| B180511        | DW2/12        | 2           | -12dB          | 42x25x33mm        |
| B180512        | DW2/16        | 2           | -16dB          | 42x25x33mm        |
| <b>B180513</b> | <b>DW2/20</b> | <b>2</b>    | <b>-20dB</b>   | <b>42x25x33mm</b> |
|                |               |             |                |                   |
| B180521        | DW4/12        | 4           | -12dB          | 62x25x33mm        |
| B180522        | DW4/16        | 4           | -16dB          | 62x25x33mm        |
| B180523        | DW4/20        | 4           | -20dB          | 62x25x33mm        |

## Caratteristiche

| Codice         | Articolo      | Attenuazione                            | Disaccoppiamento                     |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                |               | di inserzione                           |                                      |
| B180501        | DW1/12        | 1,7 : 1,9dB TV / 1,9 : 2,5dB SAT        | 32 : 25dB TV / - dB SAT              |
| B180502        | DW1/16        | 1,3 : 1,6dB TV / 1,6 : 2,0dB SAT        | 35 : 24dB TV / - dB SAT              |
| B180503        | DW1/20        | 0,8 : 1,2dB TV / 1,3 : 1,8dB SAT        | 40 : 28dB TV / - dB SAT              |
|                |               |                                         |                                      |
| B180511        | DW2/12        | 2,0 : 2,2dB TV / 2,3 : 3,1dB SAT        | -25 : 20dB TV / 40 : 30dB SAT        |
| B180512        | DW2/16        | 1,5 : 2,0dB TV / 2,1 : 2,7dB SAT        | -25 : 21dB TV / 45 : 30dB SAT        |
| <b>B180513</b> | <b>DW2/20</b> | <b>1,3 : 1,6dB TV / 1,7 : 2,3dB SAT</b> | <b>-30 : 22dB TV / 60 : 32dB SAT</b> |
|                |               |                                         |                                      |
| B180521        | DW4/12        | 3,7 : 4,0dB TV / 4,1 : 4,7dB SAT        | -28 : 25dB TV / 23 : 21dB SAT        |
| B180522        | DW4/16        | 2,0 : 2,5dB TV / 2,7 : 4,0dB SAT        | -30 : 25dB TV / 21 : 21dB SAT        |
| B180523        | DW4/20        | 1,2 : 1,5dB TV / 1,7 : 2,2dB SAT        | -45 : 25dB TV / 23 : 21dB SAT        |

*Foto a scopo dimostrativo*

**CBD Electronic**

Via Moretto, 46 25025 Manerbio (Bs) Italy

Tel +39.030.9938500 r.a., e-mail: [cbd@cbvicky.it](mailto:cbd@cbvicky.it) [www.cbvicky.it](http://www.cbvicky.it)