

**30008562****COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 16 RAGGI INCROCIATI
ALTEZZA 1M**

Coppia colonne a 16 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 1 metro, alimentazione 12 VDC assorbimento 30 mA RX, 50 mA TX, termostatazione 20 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento -25 a +65°C.

**30008562****COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 16 RAGGI INCROCIATI
ALTEZZA 1M**

N° raggi IR	16
Distanza massima in interno (m)	160
Distanza massima in esterno (m)	80
Disposizione raggi	Incrociati
Caratteristiche fasci IR	Impulsato, λ 950nm
Sistema di puntamento e allineamento	Tester
Regolazione altezza raggi barriere	Sì
Riscaldatori	Sì
Protezione tamper	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 65
Altezza (mm)	1000
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	60
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP54

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione riscaldatori	24VAC
--	-------

**30008562****COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 16 RAGGI INCROCIATI
ALTEZZA 1M****30008539 PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 2M**

Palo altezza 2 metri da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.

**30008538 PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 1M**

Palo altezza 1 metro da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.

**30008532 STAFFA PER ANCORAGGIO A PARETE PER BARRIERE**

Staffa per ancoraggio a parete per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549 (confezione da 2 pezzi).

**30008531 STAFFA PER ANCORAGGIO A PALO PER BARRIERE**

Staffa per ancoraggio a palo per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.

**30008534 ALIMENTATORE PER BARRIERE IN CASSETTA METALLICA**

Alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13.8 VDC / 2.5 A e 24 VAC / 300 VA, per batterie da 18 Ah max.