



5801BM

MONITOR B/W CON CORNETTA E BOUCLE MAGNETIC SERIE GENIUS



Monitor GENIUS versione in bianco e nero con Induzione Magnetica



5801BM

MONITOR B/W CON CORNETTA E BOUCLE MAGNETIC SERIE GENIUS

Altezza (mm)	225
Larghezza (mm)	204
Profondità (mm)	63
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Comtel	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Funzione induzione magnetica	Sì
------------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	600
--------------------------	-----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Pulsanti totali (n°)	3
----------------------	---

REGOLAZIONI

Volume microfono	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
-----------	----

**5801BM**

MONITOR B/W CON CORNETTA E BOUCLE MAGNETIC SERIE GENIUS

**5814C****STAFFA BASIC PER MONITOR GENIUS. S2**

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Genius. I pulsanti sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino o comando per attuatore generico (relè art. 1256) e pulsante accensione interna o richiesta video. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.

**5714C****STAFFA SISTEMA SIMPLEBUSTOP PER MONITOR BRAVO E GENIUS**

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa è completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.

**5712****BASE DA TAVOLO CON BORCHIA PER MONITOR BRAVO**

Consente la trasformazione da tavolo di tutti i monitor Bravo sia versione B/N che in versione a colori. Completa di 2 m. di cavo e di borchia per il collegamento. Dimensioni: 173x186.5x174 mm.



5801BM

MONITOR B/W CON CORNETTA E BOUCLE MAGNETIC SERIE GENIUS



1214KC MORSETTO DI DERIVAZIONE PER KIT A COLORI

Morsetto necessario in caso di espansione dell'impianto con citofono aggiuntivo.



1214/2C MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.