



RFMAGW

CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO, BIANCO, SERIE C



Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmittitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso" e "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2



RFMAGW

CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERIE C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di rilevazione	Magnetica
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Modulazione	GFSK
Banda frequenze radio (MHz)	0 ÷ 868
ID interno	24bit
Portata TX (metri in campo aperto) (m)	500
Eventi trasmessi	Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica
Supervisione	Sì
Potenza di uscita RF (dB)	10
Ingressi ausiliari	1 singolo bilanciamento 8.2Kohm
Protezione tamper	2 antimanomissione e antistrappo
Normative EN	EN50131 grado 2; EN50131-5-3
Espansioni o Centrali compatibili	VEDORF (VEDO)
Tipo di centrale	VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO
Scheda radio per centrali Vedo	30003201C/VEDORF
Tipologia	Serie C

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Altezza (mm)	97
Larghezza (mm)	22
Profondità (mm)	21
Peso del prodotto (g)	40
Montaggio in superficie	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Portata massima di corrente del contatto (mA)	38.00
---	-------



RFMAGW

CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERIE C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente assorbita a riposo (mA)

3

BATTERIE

Tipo batteria

1x litio 3V tipo CR123 (inclusa)

Codice Comelit batteria

30007622

Durata batteria (années)

5