

**RFSIR102****SIRENA INTERNA RADIO**

Sirena Wireless da interno professionale, dotata di un potente trasduttore piezoelettrico che garantisce un'elevata pressione sonora. La sirena da interno Comelit è molto utile per aumentare l'effetto di disturbo/disagio verso l'intruso favorendone l'allontanamento. Tra le più importanti caratteristiche, spicca un design raffinato, la duplice possibilità di montaggio a muro ed anche su tavolo/superficie, ed infine la configurazione dei toni o flash all'atto dell'inserimento/disinserimento. Diametro 112 mm, Altezza 58 mm, batteria da 6 V inclusa, materiale ABS.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by building



RFSIR102

SIRENA INTERNA RADIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pressione acustica	102db@1m
Frequenza tono allarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durata max tono allarme (minuti)	30
Segnalatore luminoso	Led
Normative EN	Immunità EMC EN 50130-4
Tipo di centrale	VEDO / SECURHUB
Scheda radio per centrali Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Profondità (mm)	58
Peso del prodotto senza batteria (g)	288
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Diametro (mm)	112

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
Soglia di bassa tensione (V)	6

BATTERIE

Tipo batteria	4 x CR17450 (pacco batteria custom)
Codice Comelit batteria	BTESIR
Batteria inclusa	Sì