

**30008542****BARRIERA INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI MASCH. DA PALO,
ALT. 1.6M**

Singola barriera mascherata da palo per lampioni a raggi infrarossi con 3 raggi TX e 3 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,6, attacco lampada diametro 60 mm, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un'installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento -25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.



30008542

BARRIERA INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI MASCH. DA PALO, ALT. 1.6M

N° raggi IR	3Tx+3Rx
Distanza massima in interno (m)	400
Distanza massima in esterno (m)	100
Caratteristiche fasci IR	Impulsato, λ 950nm
Sincronismo	Filare
Logica sensori	OR/AND random (casuale di 2 raggi), AND 1° e 2° raggio
Rilevazione accecamento	Sì con uscita OC
Sistema di puntamento e allineamento	Tester
Disqualifica per nebbia	Sì con uscita OC
Regolazione altezza raggi barriere	Sì
Raggi escludibili	1° o 1° e 2° raggio
Funzione antistrisciamento	Sì
Riscaldatori	Sì
Protezione tamper	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 65
Altezza (mm)	1600
Larghezza (mm)	250
Profondità (mm)	200
Montaggio a pavimento	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione riscaldatori	24VAC
--	-------

**30008542****BARRIERA INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI MASCH. DA PALO,
ALT. 1.6M****30008535 CORPO ILLUMINANTE GLOBO**

Corpo illuminante Globo, completo di accessori da installare sulle barriere art.30008542 e art.30008543.

**30008534 ALIMENTATORE PER BARRIERE IN CASSETTA METALLICA**

Alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13.8 VDC / 2.5 A e 24 VAC / 300 VA, per batterie da 18 Ah max.

**30008533 POZZETTO PER BARRIERE SERIE X1, M2 E ART. 30008542-30008543**

Pozzetto componibile per barriere da esterno serie X1, X2, M2, M3 con regolazione del piano.