

**41ALM172****ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER 41CPE118**

Alimentatore supplementare esterno serie LOGIFIRE, progettato per fornire autonomia ausiliaria alla centrale indirizzata 41CPE118 (max. 2) e al box addizionale 4 Loop Art. 41CPE104 (max. 2). Involucro metallico con grado di protezione IP30 di colore grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni di tutte le centrali e box Comelit serie LOGIFIRE per garantire il montaggio in strutture modulari. Alimentatore da 5A con uscita 12V per accumulatore, massima capacità delle batterie 2 x 12V / 17-22 Ah. Possibilità di monitoraggio continuo attivando l'opzione "Monitoraggio alimentatore esterno" dal menu della centrale antincendio 41CPE118. Certificazione secondo EN54-4, conforme a EN54-13.



41ALM172

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER 41CPE118

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio in strutture modulari	Sì
Normative EN	EN54-4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	330
Larghezza (mm)	430
Profondità (mm)	150
Grado di protezione IP	IP30
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Grigio, RAL 7045
Peso del prodotto senza batteria (g)	6500
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	110÷230VAC (± 10%)
Range tensione di uscita (VDC)	9.9 ÷ 14.2
Corrente massima erogata dall'alimentatore	7A@1 batteria, 14A@2 batterie
Uscita caricatore	13.65Vdc ±1%@20°C, max. 2A

DATI GENERALI

Alimentazione di backup (batterie non fornite)	2x 12VDC
Range capacità batterie consentite (Ah)	17 ÷ 22
Centrali compatibili	41CPE118
Modello	Alimentatore supplementare, serie LOGIFIRE
Montaggio ad incasso	Sì, Art. 48BIA100