

**43CPC008****CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 8 ZONE**

La ERACLE 8 ZONE è una centrale di allarme incendio convenzionale che supporta fino a 32 sensori o pulsanti per ogni linea di rivelazione. E' dotata di un robusto contenitore plastico e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dalle normative. Segnalazioni per ciascuna linea di Allarme e Guasto. Segnalazioni generali di Allarme Incendio, Guasto, Sirene guaste/escluse, Esclusioni, Test, Tensione di Rete. Comandi per Tacitazione Buzzer, Tacitazione Sirene, Inclusione/Esclusione, Test, Reset e Allarme Acustico. Impedenza di fine linea attiva per monitoraggio continuo delle linee di rivelazione. Walk Test. Livelli di accesso protetti per mezzo di chiave di sicurezza. Modalità programmabile di rivelazione con conferma. Ritardo attivazione sirene programmabile. Espandibile con modulo 8 relè. Batteria per alimentazione secondaria 12 VDC / 7 Ah. Certificazione secondo EN 54-2 e EN 54-4.



**43CPC008**

## CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 8 ZONE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Numero di zone di rivelazione disponibili      | 8                |
| Sensori e pulsanti Comelit per zona (max) (n°) | 32               |
| Led per la segnalazione dello stato delle zone | Sì               |
| Buzzer interno                                 | Sì               |
| Protezione livello 2                           | Chiave Meccanica |
| Gestione da pannello remoto                    | Sì               |
| Ritardo sull'attivazione delle Sirene          | 1÷10 minuti      |
| Rivelazione con conferma (doppia azione)       | Sì               |
| Zona istantanea                                | Programmabile    |
| Normative EN                                   | EN54-2, EN54-4   |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| N° di relè con espansione                   | 8 (con art. 43ECR032) |
| Grado di protezione IP                      | IP30                  |
| Contenitore                                 | Plastica              |
| Colore del prodotto                         | Bianco                |
| Peso del prodotto senza batteria (g)        | 2399,51               |
| Temperatura di funzionamento (°C)           | -5 ÷ 40               |
| Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96                |
| Altezza (mm)                                | 340                   |
| Temperatura di stoccaggio (°C)              | -20 ÷ 60              |
| Larghezza (mm)                              | 290                   |
| Sezione cavi per terminali (mm)             | 1 ÷ 2.5               |
| Profondità (mm)                             | 100                   |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


**43CPC008**
**CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 8 ZONE**

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione principale                                      | 230VAC $\pm 10\%$ (fusibile 0.3A) |
| Alimentazione di backup (batterie non fornite)                | 1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A        |
| Uscita alimentazione dispositivi ausiliari                    | 24 (0.3A max)                     |
| Assorbimento da rete (mA)                                     | 50                                |
| Assorb. max dispositivi collegati con batteria carica (A)     | 0,7                               |
| Uscite monitorate                                             | 2 (0.3A max ognuna)               |
| N° relè incendio                                              | 1 (3A@120VAC; 3A@24VDC)           |
| N° di relè guasto                                             | 1 (3A@120VAC; 3A@24VDC)           |
| Uscite circuito per sirene                                    | 0.5A@24VDC, fusibile 0.5A (PTC)   |
| Uscite circuito per sirene 2                                  | 0.5A@24VDC, fusibile 0.5A (PTC)   |
| Soglie delle zone Allarme (mA)                                | 10 $\div$ 110                     |
| Alimentazione e soglie delle zone Corto Circuito              | >110                              |
| Soglie delle zone Guasto o Interruzione di linea (mA)         | 0 $\div$ 2                        |
| Tensione di alimentazione e Soglie zone Modalità normale (mA) | 2 $\div$ 10                       |
| Alimentazione per dispositivi esterni                         | 24 (0.3A max)                     |
| <b>DATI GENERALI</b>                                          |                                   |
| Notifiche                                                     | Led                               |

**43CPC008****CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 8 ZONE****ACCESSORI****43ECZ020    MODULO ESPANSIONE 4 ZONE PER ERACLE 16**

Modulo di espansione 4 zone per ERACLE 16. È possibile collegare fino a 32 dispositivi a ciascuna zona. Assorbimento di corrente in modalità stand by 130 mA. Assorbimento di corrente in modalità di allarme 330 mA. Dimensioni 57x81 mm. Peso 200 g.