

**3202/RI****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO
IKALL 2 BP**

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 2 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. 1 portalampada



3202/RI

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 2 BP

Larghezza (mm)	135
Altezza (mm)	247
Profondità (mm)	3
Tipo materiali di rivestimento	Ottone
Montaggio ad incasso	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV

**3202/RI**

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 2 BP



3063D MODULO 8 PUL. 2 FILI E VIP PER MONOPLACCA

Modulo per la gestione dei pulsanti. Funziona in abbinamento ai moduli audio/video o al modulo audio. Consente la gestione di 8 pulsanti. Dimensioni: 45x55x30 mm.



1172B LAMPADA A LED PER POSTI ESTERNI

Lampada a led per illuminazione etichette portanomi.



1621 GRUPPO AUDIO IKALL. SIMPLEBUS2

Gruppo audio da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere Ikall, monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 102 x 55 x 43 mm.



4681 GRUPPO AUDIO/VIDEO IKALL. SB2

Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere Ikall, monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Telecamera a colori con led per l'illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 102 x 55 x 43 mm.

**3202/RI**

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 2 BP



1621VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA. IKALL. SB2

Gruppo audio da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere Ikall, monoblocco Comelit e/o terze parti predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL, sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 102 x 55 x 43 mm.



1622VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA. IKALL. SB1

Gruppo audio da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere Ikall, monoblocco Comelit e/o terze parti predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 102 x 55 x 43 mm.