

**41CPE212****CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA LOGIFIRE 2**

Logifire 2 è una centrale antincendio indirizzata fornita con una scheda loop integrata, con la possibilità di aggiungerne una seconda. Ogni scheda loop supporta fino a 250 dispositivi indirizzati, per un totale massimo di 500 dispositivi, suddivisibili in 48 zone logiche. La centrale fornisce informazioni chiare sullo stato del sistema tramite un display LCD e 16 LEDs di zona. È inoltre dotata di una scheda LAN integrata che consente di collegare più centrali in rete e/o di connettersi alla piattaforma cloud Comelit MySites per la gestione e il controllo da remoto tramite interfaccia web e app mobile MyComelit. Logifire 2 è ora compatibile con la serie wireless Logifire di Comelit. Conforme alle norme EN 54-2 ed EN 54-4.


41CPE212
CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA LOGIFIRE 2
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello	Centrale antincendio indirizzata 1-2 loop, serie LOGIFIRE
Numero di loop	1 di serie espandibile a 2 con espansione 41ECL022
Protocollo di comunicazione espansione Loop	Comelit
Numero max di dispositivi per loop (n°)	250
Numero di zone di rivelazione disponibili	48
Connettività	LAN, RS485, Porta Ethernet, Cloud Comelit MySites
Livelli di Allarme (T1 e T2)	Sì
Buzzer interno	Sì
Countdown evacuazione (T3)	Sì
Ritardo sull'attivazione delle Sirene	1÷10 minuti
Rivelazione con conferma (doppia azione)	Sì
Gestione ritardi di attivazione	Sì
Numero massimo di log eventi (n°)	10000
Menu display multilingua	Sì
Modulo interfacciamento centrali EVAC	Sì, Art. 41EVC101 opzionale
Numero massimo centrali EVAC collegabili (n°)	5
Stampante termica opzionale	Sì, Art. 41PRN100
Montaggio in strutture modulari	Sì
Montaggio ad incasso	Sì, Art. 48BIA100
Modalità di funzionamento Con / Senza Presidio (Day/Night)	Sì
Gestione da pannello remoto	Sì
Numero di centrali collegabili su rete Ethernet	64 con interfaccia TCP/IP integrata
Programmazione con PC	Con software di programmazione
Programmazione locale	A menu su display con tastiera


41CPE212
CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA LOGIFIRE 2
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Indiriz. dei sensori con auto-acquisizione dei disp. di loop	Sì
Indirizzamento sensori con programmatore elettronico 41SPG000	Sì
Retrocompatibilità serie precedente sensori indirizzati Comelit	Sì
Normative EN	EN54-2, EN54-4
Compatibilità con gamma Logifire Wireless indirizzabile	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Grigio, RAL 7045
Display	LCD alfanumerico, 5 righe da 40 caratteri
Peso del prodotto senza batteria (g)	7000
Led per la segnalazione dello stato delle zone	16
Altezza (mm)	330
CPU ridondante	Sì
Porte programmazione	USB Type-C, Ethernet RJ45
Larghezza (mm)	430
Profondità (mm)	150
Numero max di centrali collegabili su rete RS485 ridondante	64, con modulo 41ECB000 opzionale
Protezione all'accesso	Tramite speciale chiave meccanica
Ingressi dedicati all'interfac. con sistemi di estinzione (n°)	3
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96



41CPE212

CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA LOGIFIRE 2

CARATTERISTICHE HARDWARE

Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5
---------------------------------	-----------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione principale	110÷230 VAC / 50÷60Hz
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1 x 12VDC - 18Ah
Uscita alimentazione dispositivi ausiliari	1 (24VDC/0.5A)
Corrente max. per scheda Loop	500mA
Uscite a relè con contatto libero (NA/NC) programmabili	4 (10A @ 24VDC)
Uscite monitorate per sirene	2 (24VDC @ 0.5A ognuna)
Uscite monitorate	3 (Trasmissione allarme, Estinzione, Guasto) 300mA @ 24VDC ognuna