

**KITVEDO34K****KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34**

Kit antintrusione con centrale VEDO 34 composto da: n° 1 art. VEDO34 - centrale VEDO 34 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n° 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n° 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n° 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90°, n° 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.


KITVEDO34K
KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34
PRODOTTI IN KIT

VEDOKP TASTIERA LCD STANDARD PER CENTRALI VEDO

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili, - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo display	LCD alfanumerico (2x16 caratteri)
Tipo tastiera	Soft-touch, con micro-switch
N° tasti	4, configurabili
Numero di ingressi (n°)	2
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì
Centrali compatibili	Vedo
Buzzer interno	Sì
Sensore di luminosità	Sì
Aree serigrafate su tastiera (n°)	8

COMUNICAZIONE

Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Installazione	A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari
---------------	---



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Altezza (mm)	127
Larghezza (mm)	137
Profondità (mm)	24
Peso del prodotto (g)	260

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	10÷15 VDC
Assorbimento massimo (mA)	80
Assorbimento nominale (stand-by)	30 mA (@13,8V)



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34



DT015A SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°

Rivelatore doppia tecnologia PIR + Microonda 10.525 GHz, portata 15m, angolo di copertura 90°. Funzione AND/OR selezionabile, funzione triple-knock, analisi digitale del segnale. Protezione dall'inversione polarità, uscite relé a stato solido. Tre led di indicazione (allarme, PIR, MW). Regolazione sensibilità microonda e PIR (numero impulsi). Pet immune 12Kg (parte PIR). Alimentazione da 9 a 18VDC, consumo in allarme 46mA @ 12VDC, consumo in standby 23mA @ 12VDC. Altezza di montaggio da 1.5m a 3.6m, dimensioni 66 x 132 x 60mm. Possibilità di montaggio su snodo (opzionale).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppia tecnologia
Tipo di rilevazione	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Portata microonda	15m regolabile
Angolo di copertura	90
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Logica sensori	AND/OR
Tamper	Antiapertura

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Altezza (mm)	120
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	60
Peso del prodotto (g)	136
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti interni	Sì

**KITVEDO34K****KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione	9÷18VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	46
Corrente assorbita a riposo (mA)	23
Portata massima di corrente del contatto (mA)	100
Tipo di contatto	OptoMOS



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34



SIR702AW SIRENA DA ESTERNO FILARE BIANCA

Sirena auto-alimentata da esterno con speaker piezoelettrico, gestita da microcontrollore, fornita di lampeggiante a LED. Due LED aggiuntivi (uno rosso ed uno verde) per visualizzazione di stato impianto, guasti alimentazione, funzione deterrente e modalità installazione. Resistenza integrata di bilanciamento del contatto tamper escludibile (valore 1.8Kohm, già adatto a centrali Comelit Vedo). Polarità configurabile degli ingressi separati per lampeggiante e speaker. Ponticelli per la programmazione di: polarità e logica ingressi, tempo massimo di allarme, tipo di suono, bilanciamento tamper, funzione deterrente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pressione acustica	103db(A) @ 1m
Durata max tono allarme (minuti)	10
Comando allarme	Configurabile (presenza o assenza negativo e positivo)
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Segnalatore luminoso	Led
Normative EN	EN50131-4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP34
Colore del prodotto	Bianco
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Altezza (mm)	308
Larghezza (mm)	209
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto senza batteria (g)	800
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12.8÷15 VDC
---------------------------	-------------

**KITVEDO34K****KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	350
---------------------------------------	-----

Corrente assorbita a riposo (mA)	36
----------------------------------	----

BATTERIE

Tipo batteria	Alloggiamento per batteria 12V / 2.0Ah (non inclusa)
---------------	--


KITVEDO34K
KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

VEDO34 CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIM. 2.5A

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilità con il portale di gestione impianti Mycomelit.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di ingressi totali	8 espandibili a 34
Numero di ingressi a bordo scheda (n°)	8
Funzione double	Sì
Numero massimo di zone con funzione Double (n°)	68
Tipo di bilanciamento	NA, NC, singolo, doppio, triplo
Numero di zone radio (n°)	34
Numero di uscite (n°)	36
Numero di uscite relè a bordo della centrale	1 (3A@24VDC)
Numero di aree (n°)	8
Numero di codici utente (n°)	32
Numero codici installatore (n°)	6
Parzializzazioni gestite (n°)	2
Numero dei programmi di inserimento (scenari) (mm)	8



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di fasce orarie (n°)	16
Numero di timer (n°)	8
Messaggi audio - Text to speech (n°)	32
Programmazione della centrale	USB, LAN
Normative EN	EN50131 grado 2, Incert

COMUNICAZIONE

Numeri telefonici gestiti dal comunicatore digitale (n°)	4
Numeri telefonici gestiti dal comunicatore vocale (n°)	16
Tipo di bus di connessione	RS485
Numero massimo di indirizzi e-mail (n°)	16
Comunicatore digitale integrato	Sì
Gestione dell'interfaccia guida vocale	Sì

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

App	Vedo
Software	Safe Manager
Gestione impianti MyComelit	Compatibile

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	275
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	75
Peso del prodotto (g)	1700
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Protezione tamper	Sì



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

MODULI DI ESPANSIONE SU BUS

Numero di espansioni IN/OUT (n°)	8
Numero di lettori di prossimità (n°)	8
Numero di tastiere Safekey (n°)	8
Numero di tastiere Safetouch (n°)	2
Numero di supervisori (n°)	2
Numero di ricevitori radio (n°)	2
Numero di moduli di conversione delle immagini PAL/IP (mm)	2
Numero di telecamere gestite (n°)	16

MODULI DI ESPANSIONE AD INNESTO

Modulo audio	Sì
Modulo GSM	Sì
Modulo IP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente fornita dall'alimentatore della centrale	2500 mA
Tensione in uscita dall'alimentatore della centrale	13.8VDC
Numero uscite alimentazione ausiliaria a bordo (n°)	2

BATTERIE

Tipo batteria	12V / 7Ah
---------------	-----------



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34



BRK8010 STAFFA PER DT015A

Staffa per il fissaggio a parete del sensore art. DT015A.



KITVEDO34K

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34



30087001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

Contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore bianco. Dimensioni: 21.5 x 10.5 x 9 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo sensore	Contatto magnetico
Tipo di rilevazione	Magnetica
Normative EN	EN50131-2-6 Grado 2
Distanza di funzionamento (mm)	20

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico, ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 80
Altezza (mm)	10,5
Diametro (mm)	10,5
Montaggio ad incasso	Sì
Terminali	2 fili - 350 mm
Grado di protezione IP	IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Portata massima di corrente del contatto (mA)	500
Tipo di contatto	NC
Distanza max. magnete (mm)	20
Tensione nominale (V)	100
Potenza nominale (W)	10