**ZSP100-5.5A-18**

# ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 5.5A

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44. Corrente totale disponibile 5.5A. Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 27.5VDC (con batterie non connesse). Dimensioni (LxHxP) 395 x 356 x 96mm. L’alimentatore è dotato di 2 uscite con relè liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.

**ZSP100-5.5A-18**

# ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 5.5A

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Montaggio a parete | Sì |
| Segnalazioni visive | Sì |
| Normative EN | EN54-4 / EN12101-10 |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 356 |
| Larghezza (mm) | 395 |
| Profondità (mm) | 96 |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Peso del prodotto (g) | 4200 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Alimentazione | 110÷230VAC (± 10%) |
| Frequenza (Hz) | 50 (± 10%) |
| Tensione nominale delle uscite (VDC) | 27,1 |
| Range tensione di uscita (VDC) | 20 ÷ 28 |
| Assorbimento massimo con batterie cariche (W) | 1,7 |
| Assorbimento massimo di corrente delle batterie (mA) | 35 |
| Massima corrente d'uscita al carico | 4.7A |
| N° ingressi segnalazione di guasto (n°) | 1 |
| Segnalazioni guasto | 1 relè di guasto + 1 relè di stato rete (contatto pulito) |

| BATTERIE | |
|---|---|
| Tipo batteria | 2 x 12V/18Ah |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.