

# Ricevitore contatto libero a impulsi tensione molto bassa di sicurezza

Tyxia 4620 ● réf. 6351104

## — Vantaggi cliente

Permette la sostituzione o l'aggiunta di telecomandi supplementari su una motorizzazione esistente o un apriporta elettrico  
Compatibile con tutte le marche di motorizzazione di porta di garage, cancello o apriporta elettrico

## — Funzioni

Comanda l'apertura e la chiusura di un automatismo su contatto a impulsi come una porta di garage o un cancello motorizzato, a partire da uno o più emettitori radio mobili o fissi  
Permette l'aggiunta di un nuovo pulsante di campanello all'entrata della proprietà su un campanello filare esistente, con un emettitore TYXIA 2620 collegato a un pulsante a tenuta stagna  
Permette di aumentare il numero di comandi a pulsante su un circuito di illuminazione con teleruttore

## + Installatore

Impulsi dell'uscita tensione molto bassa di sicurezza impostabili 250 ms o 4 s  
Consigliato per comandare dei circuiti 12, 24 V continuo o 230 V alternato  
Dimensione ridotta che ne facilita l'integrazione nel prodotto comandato



## Caratteristiche tecniche

Ricevitore Tyxia 4620 (x1)

Dimensioni	Altezza del prodotto (mm) : 48 Larghezza del prodotto (mm) : 38 Profondità del prodotto (mm) : 23	Luogo di utilizzo	Interno
Modalità di posa	Ad incasso	Tipo di ingresso	Comando interruttore
Tipo di uscita	Ad impulsi	Numero di uscite	Ad impulsi=1
Informazioni sull'uscita	Ad impulsi=1A max - 12V / 0,5A max - 24V / 0,5A max - 230V	Tipo di alimentazione	Rete
Tipo di morsettiera	A vite	Numero massimo di emettitori	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

