

Ricevitore radio per luce dimmer + timer

Tyxia 4850 • Cod.6351126



Ditelo ai vostri clienti

- Trasforma una semplice luce on/off in dimmer smart senza fili
- Permette la creazione di ambienti luminosi adatti al ritmo di vita
- Consente di conservare lo stesso modello di interruttore esistente

Funzioni

- Trasforma una luce on/off in dimmer comandabile da uno o più comandi senza fili mobili (telecomando, app smartphone, tablet o assistente vocale) o fissi (pulsante semplice o doppio pulsante)
- Accensione e spegnimento progressivo della luce
- Funzione preavviso di spegnimento dell'illuminazione: un primo lampeggiamento dell'illuminazione, seguito da un secondo informano l'utente dello spegnimento
- Timer: temporizzazione dell'illuminazione da 10 secondi a 1 ora in associazione con un sensore di movimento filare o un pulsante
- Funzione salvataggio dell'ultimo livello di variazione dopo ogni spegnimento e restituzione dell'ultimo livello dopo una breve pressione sul pulsante
- Opzione: un carico di potenza 1W per maggiore comfort e precisione nell'intervallo di variazione



+ Installatore

- Installazione semplice, senza ulteriore passaggio cavi
- Dimmer universale multifunzione

Caratteristiche tecniche

Ricevitore Tyxia 4850 (x1)

Dimensioni	A:50 L:47 P:26 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata comando interruttore :	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : alimentata(e)
Tipo di alimentazione	rete senza neutro	Tipo di morsettiera	a vite
Numero massimo di trasmettitori	16	Tecnologia di comunicazione	X3D

