

Pack per la creazione di una deviated senza fili con neutro

Pack Tyxia 501 • Cod.6351407

Ditelo ai vostri clienti

- Trasforma una luce semplice on/off in luce smart senza fili
- Visualizzazione dello stato della luce da remoto grazie all'app smart home
- Semplice aggiunta di un nuovo punto di comando, senza opere murarie
-

Funzioni

- Realizzazione di una deviated di illuminazione con interruttore esistente quando il neutro è presente nella scatola da incasso
- Comando di una luce in ON/OFF a partire da 2 interruttori
- Compatibile con il web server per Smart Home Delta Dore per un comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale



+ Installatore

- Dimensioni ridotte per una facile integrazione nelle scatole da incasso
- Compatibile con tutti i tipi di luci (LED, fluo compatte, alogene...)
- Trasmettitore raccomandato in volumi 1/2/3 di un bagno



Caratteristiche tecniche

Trasmettitore Tyxia 2600 (x1)

Dimensioni	A:41 L:36 P:8 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : pulsante singolo, pulsante doppio, interruttore salita/stop/discesa, interruttore singolo accensione	Tipo di alimentazione	batteria
Tipo di morsettiera	automatica	Numero massimo di canali	2
Numero di ricevitori (collegamento diretto)	illimitato entro la portata radio del trasmettitore	Tecnologia di comunicazione	X3D

Ricevitore Tyxia 5610 (x1)

Dimensioni	A:41 L:36 P:15 mm	Indice IP	40
Modalità di posa	da incasso	Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : interruttore singolo accensione, pulsante singolo
Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : alimentata(e)	Tipo di alimentazione	rete
Tipo di morsettiera	automatica	Numero massimo di trasmettitori	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000