

Pack per il comando di 1 punto luce on/off tramite un telecomando portachiavi a 4 canali

Pack Tyxia 711 • Cod.6351417



— Ditelo ai vostri clienti

- Comando dell'illuminazione da un telecomando, smartphone o assistente vocale
- Comando dei nanomoduli attraverso il telecomando portachiavi Tyxia 1410 (luce o cancello/porta del garage)
- Aggiunta di punti di comando senza opere murarie

— Funzioni

- Comando di una luce con nanomodulo Tyxia 5610 in modalità ON/OFF da un telecomando a 4 canali Tyxia 1410
- Possibilità di associare ogni nanomodulo a un secondo punto di comando radio (es: Tyxia 2310)
- Compatibile con il web server smart home Delta Dore per il controllo da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale
- Possibilità di creare routine tramite l'app Tydom



+ Installatore

- Dimensioni ridotte dei nanomoduli per una facile integrazione nelle scatole da incasso
- Morsettiera a connessione rapida
- Possibilità di collegare un interruttore o un pulsante senza configurazione

Caratteristiche tecniche

Telecomando Tyxia 1410 (x1)

Dimensioni	A:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Tipo di alimentazione	batteria	Numero massimo di canali	4
Numero di ricevitori per canale (rete strutturata)	16	Tecnologia di comunicazione	X3D

Ricevitore Tyxia 5610 (x1)

Dimensioni	A:41 L:36 P:15 mm	Indice IP	40
Modalità di posa	da incasso	Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : interruttore singolo accensione, pulsante singolo
Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : alimentata(e)	Tipo di alimentazione	rete
Tipo di morsettiera	automatica	Numero massimo di trasmettitori	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000