

Ricevitore radio per luce dimmer DALI

Tyxia 4860 • Cod.6351418

— Ditelo ai vostri clienti

- Possibilità di controllare fino a 20 luci con un solo comando
- Precisione dell'intervallo di variazione della luminosità
- Comando e visualizzazione dello stato delle luci da remoto grazie all'app smart home Delta Dore

— Funzioni

- Trasforma una luce on/off in dimmer DALI a partire da uno o più trasmettitori radio o in modalità locale con un pulsante singolo o con un pulsante doppio (+/-)
- Funzione salvataggio dell'ultimo livello di luminosità, dopo lo spegnimento, mediante pressione breve del pulsante (disattivabile)
- Compatibile con il web server smart home Delta Dore per un comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale

+ Installatore

- Compatibile con tutti i ballast DALI
- Indirizzamento automatico dei ballast DALI



Caratteristiche tecniche

Ricevitore Tyxia 4860 (x1)

Dimensioni	A:50 L:47 P:23 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : pulsante singolo, pulsante doppio	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : bus, numero massimo di reattori: 20, con un consumo massimo di 40 mA
Tipo di morsettieria	a vite	Numero massimo di trasmettitori	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000