

Telecomando radio 1 canale per tapparella o tenda da sole

Tyxia 1701 • Cod.6351441



— Ditelo ai vostri clienti

- Centralizzazione del comando delle tapparelle di una stanza o dell'abitazione
- Conferma del comando inviato tramite il led

— Funzioni

- Comanda una tapparella o un gruppo di tapparelle o di tende
- Funzione posizioni preferite: il telecomando permette di registrare 2 posizioni intermedie da definire
- Ritorno d'informazione: una spia luminosa conferma che i dispositivi (massimo 16) hanno ricevuto correttamente l'ordine inviato
- Fissaggio a parete o in appoggio sulla base in dotazione

+ Installatore

- Possibilità di associare 16 ricevitori in rete strutturata e un numero maggiore in rete strutturata estesa
- Si distingue dal precedente modello Tyxia 1703 per i pulsanti di Stop e Preferiti - Totale compatibilità



Caratteristiche tecniche

Telecomando Tyxia 1701 (x1)

Dimensioni	A:121 L:46 P:11 mm	Indice IP	40
Modalità di posa	da posare da avvitare	Tipo di alimentazione	batteria
Numero massimo di canali	1	Numero di ricevitori per canale (rete strutturata)	16
Numero di ricevitori (collegamento diretto)	illimitato entro la portata radio del trasmettitore	Numero di ricevitori (rete strutturata estesa)	illimitato entro la portata radio della rete strutturata
Tecnologia di comunicazione	X3D		

(x2)

Dimensioni

A:67 L:20 P:23 mm