

Sensore universale radio

DU Tyxal+ • Cod.6412302



— Ditelo ai vostri clienti

- Doppio utilizzo: può essere utilizzato per segnalare un'intrusione o per avvertire di un rischio domestico

— Funzioni

- Trasmette via radio ogni rilevamento effettuato da un sensore filare (intrusione o tecnico)
- Funzioni in associazione con la centrale di allarme o in modalità autonoma:
 - Avvisa gli utenti di un rilevamento attraverso un allarme acustico (sirene) e visivo (tastiera touch)
 - Informa le persone pre-registrate sul combinatore (fino a 16 sensori registrabili per combinatore, in modalità autonoma)
- Possibile funzionamento in modalità ritardata

+ Installatore

- Compatibile con tutti i sensori filari con uscita contatto pulito NC o NA (lunghezza circuito 2 m)
- Configurazione semplice con il tasto Test sul lato anteriore



Caratteristiche tecniche

Interfaccia radio DU Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:102 L:33 P:32 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Tipo di alimentazione	batteria
Tipo di morsettiera	a vite	Tecnologia di comunicazione	X3D
Tipo di entrata	- 1 entrata(e) rilevamento, lunghezza max: 2 m - 1 entrata(e) tecnica, - 1 entrata(e) autoprotezione,		

Ampliare l'installazione

- BAT 1/2 AA Tyxal+ | Batteria 1/2 AA per DU, DF, DOS e DVR - 6416230