

Pack allarme smart di evoluzione da 2G/3G Tyxal+ a 4G

Pack 4G evolution Tyxal+ • Cod.6410205



— Ditelo ai vostri clienti

- Far evolvere il proprio sistema d'allarme al 4G per mantenere la ricezione degli avvisi e il controllo a distanza

— Funzioni

- Sorveglianza dell'abitazione fino a 8 zone tramite sensori (movimento, apertura, verifica video, fumo, ecc.) e telecamere
- Sirene di dissuasione in caso di intrusione o di rilevamento tecnico
- Avvisi tramite notifiche e/o chiamate vocali e SMS in caso di intrusione, preallarme, rischio incendio, ecc.
- Controllo dell'allarme tramite telecomando, tastiera, badge e app Tydom
- Indicazione di inserimento/arresto totale del sistema (notifica e/o SMS a seconda del dispositivo)
- Conforme alla norma EN50131-2: sistema protetto contro i tentativi di sabotaggio (jamming radio, autoprotezione in caso di apertura/strappo, sicurezza su inserimento codice e accesso remoto)
- Compatibile con un sistema di telesorveglianza con protocollo IP SIA DC09



+ Installatore

- Evoluzione delle installazioni Tyxal+ esistenti connesse in 2G/3G verso il 4G.
- Scheda SIM inclusa
- Soluzione implementabile con l'ecosistema smart Delta Dore

Caratteristiche tecniche

Hub Alarm (x1)

Dimensioni	A:168 L:168 P:37 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	sporgente	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Portata del rilevamento (giorno) (m)	Codice di emergenza da usare in caso di aggressione per avvisare qualcuno.	Potenza acustica della sirena integrata (dB)	105 dBA max

Tipo di tonalità della sirena integrata	intrusione incendio tecnico campanello pericolo	Tipo di alimentazione	rete batteria
Autonomia in caso di alimentazione di emergenza	7 giorni con batterie nuove	Lunghezza del cavo (m)	1.80
Numero massimo di periferiche	50	Tecnologia di comunicazione	GSM 4G X3D Wifi 802.11 b/g/n

SI2 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:168 L:168 P:37 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	sporgente	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Potenza acustica (dB)	110	Tipo di tonalità	intrusione incendio tecnico campanello pericolo
Tipo di alimentazione	batteria	Autonomia in caso di alimentazione di emergenza	7 anni
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Ampliare l'installazione

- Ant 4G | Antenna esterna 4G - 6416240